

37T88总线数据表

项目	名称	说 明	数值	项目	名称	说 明	数值
0	H. PHASE	行中心调整	13	3	OSD. CONT	OSD对比度	52
	V. SIZE	场幅调整	24		LOW. AC-IN	电压检测低压起控点	63
	V. LINE	场线性调整	11		HIGH. AC-IN	电压检测高压起控点	0
	V. POSITION	场中心调整	57		POWER OPTION	开机初始状态设定	0FF
	V. SC	场S校正	8		SEARCH CHECK	选择冷开机无节目存储,是否开始自动搜索	0FF
	NT. H. PHASE	NTSC行中心调整	2		BAND OPTION	波段控制选择	TUNER
	NT. V. PHASE	NTSC场幅调整	3		POSITION L/R	选择节目号OSD屏显在左角/ 右角	RIGHT
	NT. V. LINE	NTSC场线性调整	1		V. MUTE. OFF	在关机前是否切断视频输出	ON
	NT. V. POSI	NTSC场中心调整	27		CALENDAR	选择万年历功能	ON
	NT. V. SC	NTSC场S校正	4		GAME OPTIOP	游戏功能选择	ALL
1	RF. AGC	RF. AGC调整	32	4	MUSIC IC	音乐片选择	ON
	VOOLUME OUT	内部音量输出,选择立体声才起作用	0		MUSIC SPEED	音乐播放速度	4
	R-Y/B-Y G.BL	R-Y/B-Y 幅度调整	8		MUSIC VOLUME	音乐音量大小	3
	R-Y/B-Y ANG	R-Y/B-Y解调角调整	8				
	B-Y DC LEVEL	白平衡调整	12		LINE MODDE	切换亮线和全屏状态时是否改变图象模式	0
	R-Y DC LEVEL	白平衡调整	12		EVERT DAY	选择时间菜单功能项是一次或多次有效	0FF
	SECAM B-Y DC	SECAM 白平衡	8		S-VIDEO OPT	S端子输入功能选择	0FF
	SECAM R-Y DC	SECAM 白平衡	8		CHINESE OSD	中文OSD选择	ON
	YUV B-Y DC	YUV时的白平衡	3		MENU BACK	菜单背景选择	ON
	YUV R-Y DC	YUV时的白平衡	4		SUB CONT	副对比度调整	15
2	H..BLK. LEFT	左消隐调整	7		SUB COLOR	副色度调整	10
	H..BLK. RIGHT	右消隐调整	7		SUB SHARP	副清晰度调整	20
	OSD H. POSI	OSD左右位置	30		SUB TINT	副色调调整	32
	OSD. V. POSI	OSD上下位置	15				
	SCR. H. POSI	拉幕起始位置调整	10				

项目	名称	说 明	数值	项目	名称	说 明	数值
5	PAL OPTION	彩色制式PAL功能选择 (ON有/OFF无)	ON	8	FSC./C-SYNC	2脚输出选择(0:副载波输出/1:同步信号输出)	1
	N3.58 OPTION	彩色制式N3.58功能选择 (ON有/OFF无)	ON		VCO. ADJ. SW	控制N3.58时的VCO开关(0:增加/1:减小)	0
	N4.43 OPTION	彩色制式N4.43功能选择 (ON有/OFF无)	ON		C. VCO. ADJ	微调N3.58时的VCO频率	3
	SECAM OPTION	色制式SECAM功能选择 (ON有/OFF无)	OFF		VREST TIMING	场复位时间	0
	COLOR AUTO	彩色自动识别功能选择(ON有/OFF无)	ON		G-Y ANGLE	G-Y解调角设定	0
	4.5 M OPTION	4.5M伴音制式选择(ON有/OFF无)	ON		C. KILLER OPE	ACC控制范围	0
	5.5M OPTION	5.5M伴音制式选择(ON有/OFF无)	ON		V. BLK, SW	场消隐开/关	0
	6.0M OPTION	6.0M伴音制式选择(ON有/OFF无)	ON		FBPBLK. SW	行消隐开/关	0
	6.5M OPTION	6.5M伴音制式选择(ON有/OFF无)	ON		WPL OPE	白峰限制范围	0
6	P. ON. LOGO		OFF		PRE/OVER ADJ	亮度信号前沿过冲调整	1
	H. FREQUENCY	行频调整	37		PRE/OVER SW	亮度信号后沿过冲调整	0
	AFC GAIN	AFC增益	HIGH		CORING W/DEF	消噪幅度控制	3
	V. SEPUP	场同步分离灵敏度设定(0:低/1:高)	1	9	Y GAMMA STA	Y信号伽玛校正起始点设定	1
	VIDEO LEVEL	视频解调输出幅度	3		DC. ERST	直流恢复	1
	FM. LEVEL	音频鉴频电平	15		BLK. STR. STA	黑电平延伸起始点设定	3
	CD. MODE	场频计数模式	0		BLK. STR. GAIN	黑电平延伸范围	3
	SOUND TRAP	伴音中频陷波频率微调	4		A. MONI. SW	IC内部音频选择开/关	1
	H. TONE DEF	半透明菜单功能选择	ON		S. TRAP. SW	内/外部陷波器选择	INT
	HALF TONE	数字OSD选择开/关	3		V. LEV. OFFSET	过调制时视频检波输出的补偿量选择	3
	DIGITAL OSD	半透明幅度调整	OFF		OVER. MOD. SW	过调制功能开/关	OFF
7	VOL. FILTER	音量控制滤波功能开关选择	ON		OV. MOD. LEVEL	过调制调整量范围	0
	VIF. SYS. SW	图象中频设定	38				
	BRT. ABL. DEF	自动亮度控制开/关	0				
	MID. STP. DEF	自动亮度中心控制	1				
	BRT. ABL. TH	自动亮度控制门限值	7				
	RGB. TEMP. SW	RGB输出温度特性补偿开/关	1				
	YUV. OPTION	YUV输入功能选择开/关	ON				