



海信 HDP 系列电视总线关键参数设置

赛维家电服务 王锋

海信 HDP 高清系列机型已经推出了 11 个机型，各机型的功能和设定参数都有不同，这些区别信息都储存在解码板中的存储器 24C16 中。因为解码板是单独生产的，根据解码板的生产批次不同，存储器写入的数据不一定是哪种机型的，而解码板却只有一种编号（RSAG7.820.287），也就是说办事处申请到的解码板不一定是哪种机型的，有可能是 HDP2908 的，也可能是 HDP3406D 的。因此我们在更换存储器或解码板时，必须重新对几个重要参数进行设置，否则机器会出现功能错乱等异常问题。

关键参数表：

序号	适用机型	母块编号	数据		备注
1	HDP2908 单 PAL D/K 制式	HDP2908-1	021	20	OK 后有 833
			11D	44	字符颜色青色
			11E	26	OSD 字符显示颜色
			203	00	音量增益
			206	44	无重低音、单制式
			207	BE	有 833
2	HDP2908 PAL B/G D/K I、NTSC M	HDP2908-2	021	20	OK 后有 833
			11D	44	字符颜色青色
			11E	26	OSD 字符显示颜色
			203	00	音量增益
			206	40	无重低音、多制式
			207	BE	有 833
3	HDP2906D 单 PAL D/K 制式	HDP2906D-1	021	20	OK 后有 833
			11D	44	字符颜色青色
			11E	26	OSD 字符显示颜色
			203	11	音量增益
			206	64	有重低音、单制式
			207	BE	有 833
4	HDP2906D PAL B/G D/K I、NTSC M	HDP2906D-2	021	20	OK 后有 833
			11D	44	字符颜色青色
			11E	26	OSD 字符显示颜色
			203	00	音量增益
			206	60	有重低音、多制式
			207	BE	有 833
5	HDP2902D 单 PAL D/K 制式	HDP2902D-1	021	00	OK 后无 833
			11D	66	字符颜色白色
			11E	28	OSD 字符显示颜色
			203	00	音量增益
			206	64	有重低音、单制式
			207	1E	无 833

6	HDP2902D PAL B/G D/K I、NTSC M	HDP2902D-2	021	00	OK 后无 833
			11D	66	字符颜色白色
			11E	28	OSD 字符显示颜色
			203	00	音量增益
			206	60	有重低音、多制式
			207	1E	无 833
7	HDP3406D PAL D/K	HDP3406D-1	021	20	OK 后有 833
			11D	44	字符颜色青色
			11E	26	OSD 字符显示颜色
			203	10	音量增益
			206	64	有重低音、单制式
			207	BE	有 833
8	HDP3406D PAL B/G D/K I、NTSC M	HDP3406D-2	021	20	OK 后有 833
			11D	44	字符颜色青色
			11E	26	OSD 字符显示颜色
			203	10	音量增益
			206	60	有重低音、多制式
			207	BE	有 833
9	HDP2999D PAL D/K	HDP2999D-1	021	00	OK 后无 833
			11D	66	字符颜色白色
			11E	28	OSD 字符显示颜色
			203	10	音量增益
			206	64	有重低音、单制式
			207	1E	无 833
10	HDP2911 PAL B/G D/K I、NTSC M	HDP2911-2	021	20	OK 后有 833
			11D	44	字符颜色青色
			11E	26	OSD 字符显示颜色
			203	11	音量增益
			206	60	重低音、多制式
			207	BE	有 833
11	HDP3411 PAL B/G D/K I、NTSC M	HDP3411-2	021	20	OK 后有 833
			11D	44	字符颜色青色
			11E	26	OSD 字符显示颜色
			203	10	音量增益
			206	60	重低音、多制式
			207	BE	有 833

注：办事处可直接到赛维网站>知识库>元件资料>存储器数据中下载相应的 ROM 数据。

网址 <http://www.savor.cn/knowledge/index.asp>