

关于 2969PE 的机内存储器的数据丢失的重写方法

在近期各办事处技服人员的反馈中，2969PE 机器（PE 系列机芯）的存储器的数据容易丢失，造成没有中文显示、场幅大等现象。可采取以下方法进行重写：

- 1、 先进入工厂模式；步骤是：按住遥控器的返回键 5 秒钟，再按遥控器的菜单键，即可进入工厂模式；退出工厂模式按遥控器的待机控制键即可。
- 2、 进入工厂模式后，只的 0~3 的调试菜单可进入，要进入 4~9 的调试菜单，必需先按遥控器的童锁键，然后再按相关的 4~9 键，就可以进行相关的调试。
- 3、 调试的具体数据见本网站上的 PE 机芯调试说明吧，也可以先找一台同型号的好机器，也进入工厂模式后，将里面的数据抄下，然后再按照这些数据写入到这台故障机内即可排除以上故障。（中文显示在工厂模式内 6 菜单里面）。
- 4、 关于整机显示电压的调整，需要准备一个调压器，先进入工厂模式，将交流 220V 调到 145V（可用万用表监测），然后进入工厂模式的菜单 3 里面，将 V.L 的数值改为 145；然后将调压器调到 210V，将 V.M 的数值改为 210；最后将调压器调到 245V，将 V.H 的数值改为 245，退出工厂模式按即可。经过这样操作，可使显示的电压更为准确。如果不用调压器是无法将显示的电压调准。
- 5、 按以上调整后再查看整机的所有功能，如果整机没有图像放大功能需要再进入工厂模式，按个位数/十位数键进入相应的调试项进行调试，如果不能进入就先按童锁键即可进入。
- 6、 进行以上操作后，整机能正常工作，但可能在开机时没有高路华的商标显示，排除方法是：进入工厂模式，先按童锁键，再按留言键；然后再输入高路华商标的英文字符，最好在高路华商标的第一个字母前留一个空格，这样的显示将更好！

经过以上的操作，可以将整机恢复正常，各办事处技服人员在碰到这些情况时，可用此方法一试！