

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据		
			SF2109E	PF2118F	PF2591E
31	SHPN	清晰度最小清晰度	20	20	10
32	TXCX	对比度最大值设置	3F	3F	3F
33	RGCN	对比度最小值设置	1F	1F	1F
34	ABL	自动亮度控制起控点设定	37	37	21
35	DCBS	行场消隐开关、字符显示电平设定、黑电平延伸开关和幅度设定	13	13	16
36	CLTO	TV 或非 M 制信号亮度延迟设定、彩色 γ 校正、P/N 制消色器灵敏度控制	6C	6C	3F
37	CLTM	TV 或 M 制信号亮度延迟设定、彩色 γ 校正、P/N 制消色器灵敏度控制	6A	6A	23
38	CLVO	50Hz/AV 信号亮度延迟设定、彩色 γ 校正、P/N 制消色器灵敏度控制	44	44	3F
39	CLVM	60Hz/AV 信号亮度延迟设定、彩色 γ 校正、P/N 制消色器灵敏度控制		40	20
40	CLVD	DVD 信号亮度延迟设定、彩色 γ 校正、P/N 制消色器灵敏度控制	40	40	30
41	DEF	场基准电压提供设定	01	01	01
42	AKB	阴极电流检测开关	00	00	00
43	SECD	未用	18	18	08
44	HPOS	* PAL 行中心调整	0E	0F	0C
45	VP50	* PAL 场中心调整	02	02	05
46	HIT	* PAL 场幅调整	19	1E	1B
47	HPS	* NTSC 行中心调整	03	03	02
48	VP60	* NTSC 场中心调整	00	00	02
49	HITS	* NTSC 场幅调整	06	05	03
50	VLIN	* PAL 场线性调整	08	09	0B
51	VSC	* PAL 场 S 型失真校正	02	04	0C
52	VLIS	* NTSC 场线性调整	00	00	00
53	VSS	* NTSC 场 S 型失真校正	03	03	01
54	HIT69	16:9 显示格式场幅校正(PAL)	04	14	14
55	DPC69	16:9 模式 EW 抛物波校正(PAL)		01	10
56	DPC	EW 枕型失真校正			1F
57	KEY	梯形失真校正			22
58	WID	行幅			16
59	HIT69S	16:9 显示格式场幅校正(NTSC)	01		01
60	DPC69S	16:9 模式 EW 抛物波校正(NTSC)			01
61	DPCS	EW 枕型失真校正基础数据设置			03
62	KEYS	梯形失真校正基础数据设置			00
63	WIDS	行幅基础数据设置			04
64	ECCT	EW 上部两角失真校正			08