

表 18-2 HP 系列背投彩电典型机型总线数据

调整项目	调整项目说明	机型和数据		
		HP4368	HP4388	JP5625
PAGE	系统设置(不可调)	01	01	01
REG	系统设置(不可调)	00	00	00
MASK	系统设置(不可调)	FF	FF	FF
VALUE	系统设置(不可调)	38	38	38
WRABLE	系统设置(不可调)	00	00	00
H SHIFT	行中心	46	4A	48
H AMP	行幅	42	43	39
H FOCUS AMP	行聚焦幅度(不可调)	7F	7F	7F
H FOCUS KEY	行聚焦(不可调)	40	40	40
H MORLE	(不可调)	00	00	00
V MORLE	(不可调)	00	00	00
V SHIFT	场中心	4E	4C	47
V AMP	场幅	44	3F	3F
V FOCUS AMP	场聚焦幅度(不可调)	7F	7F	7F
VS COR	场 S 失真校正	40	40	40
VC COR	场 C 失真校正	30	30	3A
TRAP	梯形失真校正	30	30	39
EW AMP	枕形失真校正	4B	3F	3D
CORNER	四角失真校正	40	40	40
SIDEB	弓形失真校正	40	40	40
+B	(不可调)	40	40	40
PARALLEL	平行四边形失真校正	40	4B	40
DUTY CYCLY	(不可调)	7A	7A	7A
RCUT	红截止	83	AC	A3
GCUT	绿截止	80	80	80
BCUT	蓝截止	47	BB	7F
RDRI	红驱动	2D	2A	45
GDRI	绿驱动	80	80	80
BDRI	蓝驱动	A7	67	5E
PR				7E
PG				30
PB				76
VOLUME00	音量最小	10	10	10
VOLUME50	音量 50%	40	40	40
VOLUME99	音量最大	60	65	65
BRIGHT00	亮度最小	40	40	40
BRIGHT50	亮度 50%	66	50	5E
BRIGHT99	亮度最大	6E	57	67