

(续表)

项目名	项目内容	预置(初始化)数据	G2966 调整数据
TNTC	★ 副色调中心值调整	3BH	50H
COLP	★ PAL 副色度中心值调整	38H	35H
COLS	★ SECAM 副色度中心值调整	2FH	2FH
SCOL	★ 副色度	71H	67H
SCNT	★ 副对比度	71H	6CH
RGBB	★ RGB 亮度	20H	29H
VOLS	外接信号源音量	75H	75H
FVOL	FM 音量预定值	15H	15H
NVOL	丽音音量预定值	49H	3AH
NICL	丽音低端阈值电平	03H	03H
NICH	丽音高端阈值电平	0AH	0AH
IDL	ICR 低端阈值电平	04H	04H
IDH	IGR 高端阈值电平	0EH	0EH
EVOL	外接音量预定值	11H	11H
EMX	丽音接通电平	FCH	FCH
EMN	丽音关断电平	64H	64H
FVDK	FM 衰减电平	2AH	2AH
STS	立体声分离度	00H	00H
HPOS	★ 行中心位置调整(50Hz)	0CH	0CH
VPOS	★ 场中心位置调整(50Hz)	03H	04H
HIT	★ 场幅调整(50Hz)	43H	45H
VLIN	★ 场线性调整(50Hz)	15H	15H
VSC	场 S 校正(50Hz)	0DH	0DH
VPS	场相移中心(50Hz)	08H	08H
VCP	场补偿(50Hz)	03H	03H
WID	★ 行幅调整(50Hz)	1CH	1AH
PARA	★ 东—西枕形失真补偿(50Hz)	1AH	1BH
CNR	东—西四角失真校正(50Hz)	05H	05H
TRAP	梯形失真补偿(50Hz)	18H	18H
HCP	行补偿(50Hz)	01H	01H
VFC	V—F 校正(50Hz)	09H	09H
PHP6	/	0CH	0EH
BELL	★ SECAM 钟形滤波	77H	77H
SRY	★ SECAM R—Y 调整	05H	05H
SBY	★ SECAM B—Y 调整	08H	08H
PHP5	PIP(画中画)水平位置调节	11H	13H
PBEL	PIP(画中画)SECAM 钟形滤波	7CH	7CH
PSRY	PIP(画中画)SECAM R—Y 调整	09H	09H
PSBY	PIP(画中画)SECAM B—Y 调整	0AH	0AH
OPT0	选项 0	80H	80H
OPT1	选项 1	F7H	F7H