

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据缺省值	实际值 (根据具体的机器抄写)
57	6IV	* 60Hz 隔行扫描的垂直加权	00	
58	6IH	* 60Hz 隔行扫描的水平加权	58	
59	6VSL	* 60Hz 隔行扫描的场线性	2D	
60	6VA	* 60Hz 隔行扫描的垂直幅度	2E	
61	6VS	* 60Hz 隔行扫描的场中心	32	
62	6SC	* 60Hz 隔行扫描的垂直方向的 S 校正	14	
63	6VZ	60Hz 隔行扫描的垂直方向变焦	19	
64	6VC	60Hz 隔行扫描的垂直卷拉	1F	
65	6VW	60Hz 隔行扫描的垂直延迟	16	
66	6EWW	* 60Hz 隔行扫描的行幅	2F	
67	6SLB	* 60Hz 隔行扫描的起始消隐行	08	
68	6HS	* 60Hz 隔行扫描的行中心	25	
69	6EWP	* 60Hz 隔行扫描的东西枕校量	2D	
70	6EWC	* 60Hz 隔行扫描的四角失真校正	1F	
71	6EWL	* 60Hz 隔行扫描的底部失真校正	1F	
72	6EWT	* 60Hz 隔行扫描的梯形失真校正	38	
73	6HP	* 60Hz 隔行扫描的平行四边形失真校正	08	
74	6HB	* 60Hz 隔行扫描的水平方向桶形失真校正	08	
75	6EWE	60Hz 隔行扫描的高压补偿	28	
76	PIV	* 50Hz 逐行扫描的垂直加权	03	
77	PIH	* 50Hz 逐行扫描的水平加权	6B	
78	PVSL	* 50Hz 逐行扫描的场线性	1A	
79	PVA	* 50Hz 逐行扫描的垂直幅度	37	
80	PVS	* 50Hz 逐行扫描的场中心	30	
81	PSC	* 50Hz 逐行扫描的垂直方向的 S 校正	14	
82	PVZ	50Hz 逐行扫描的垂直方向变焦	19	
83	PVC	50Hz 逐行扫描的垂直卷拉	1F	
84	PVW	50Hz 逐行扫描的垂直延迟	16	
85	PEWW	* 50Hz 逐行扫描的行幅	2B	
86	PSLB	* 50Hz 逐行扫描的起始消隐行	08	
87	PHS	* 50Hz 逐行扫描的行中心	23	
88	PEWP	* 50Hz 逐行扫描的东西枕校量	2A	
89	PEWC	* 50Hz 逐行扫描的四角失真校正	1F	
90	PEWL	* 50Hz 逐行扫描的底部失真校正	1F	
91	PEWT	* 50Hz 逐行扫描的梯形失真校正	37	
92	PHP	* 50Hz 逐行扫描的平行四边形失真校正	08	
93	PHB	* 50Hz 逐行扫描的水平方向桶形失真校正	08	
94	PEWE	50Hz 逐行扫描的高压补偿	28	