

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据缺省值				
			PAL	NTSC	DVD (P,N)	AV	VGA
115	RE82	* 动态降噪设置	20	20	20	20	
116	RE83	* 动态降噪设置	40	40	40	40	
117	RE84	* 动态降噪设置	56	56	56	56	
118	RE85	* 动态降噪设置	60	60	60	60	
119	RE86	* 动态降噪设置	76	76	76	76	
120	RE8D	* 动态降噪设置	05	05	05	05	
121	RE8E	* 清晰度调节	0A	0A	0A	0A	
122	RE8F	* 清晰度调节	03	03	03	03	
123	PLSD				28/38		
124	NLSD				28/38		
125	PDHS				20		
126	NDHS				20		
127	TIME		0A	0A	0A	0A	
128	MVA		29	22			11
129	SAT	*	46	46	46	46	
130	PVSD		00				
131	NVSD			00			
132	DCTI	*	F8	F8	F8	F8	

注:①不要对机器进行初始化(INIT)操作,否则已经写入或调试完毕的数据将会丢失;②以上标注“★”的参数为生产时需要调试的项目;维修时免调;③以上有些免调试数据会因投影管的不同或功能改变而会改变,生产时应以当时的状态来定;④空格表示此项为缺省项。

长虹“精显”、“精显王”背投彩电 数字会聚调整方法

17.3.1 调整说明

①长虹“精显”背投彩电(51PDT18)、“精显王”背投彩电(DP5188)的会聚调整方法基本相同。

②“精显”背投彩电 51PDT18 包含九种会就调整模式,即:PAL 制逐行扫描模式,常称为 PAL-50Hz 逐行扫描模式,相应的屏幕显示前缀 5P;PAL 制运动补偿模式,常称为 PAL-100Hz 隔行扫描模式,相应的屏幕显示前缀 5N;NTSC 制逐行扫描模式,常称为 NTSC-60Hz 逐行扫描模式,相应的屏幕显示前缀 6P;NTSC 制运动补偿模式,常称为 NTSC-120Hz 隔行扫描模式,相应的屏幕显示前缀 6N;接收 DVD 信号时也有上述相应的四种模式,字符显示也一样,即: