

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据缺省值				
			PAL	NTSC	DVD (P,N)	AV	VGA
39	PVS	50Hz 逐行扫描的场中心	20	1D			1F
40	PSC	50Hz 逐行扫描的垂直方向的 S 校正	14	14			14
41	PVZ	50Hz 逐行扫描的垂直方向变焦	10	19			19
42	PVC	50Hz 逐行扫描的垂直卷拉	1F	1F			1F
43	PVW	50Hz 逐行扫描的垂直延迟	16	16			16
44	PEWW	50Hz 逐行扫描的行幅	2D	2A			26
45	PSLB	50Hz 逐行扫描的起始消隐行	08	08			06
46	PHS	50Hz 逐行扫描的行中心	20	23			26
47	PEWP	50Hz 逐行扫描的东西枕校量	2E	2B			1F
48	PEWC	50Hz 逐行扫描的四角失真校正	1F	1F			1F
49	PEWL	50Hz 逐行扫描的底部失真校正	1F	1C			1F
50	PEWT	50Hz 逐行扫描的梯形失真校正	1E	1F			25
51	PHP	50Hz 逐行扫描的平行四边形失真校正	08	07			09
52	PHB	50Hz 逐行扫描的水平方向桶形失真校正	08	0A			0E
53	PEWE	50Hz 逐行扫描的高压补偿	28	28			28
54	QVSL	60Hz 逐行扫描的场线性	21	2E			
55	QVA	60Hz 逐行扫描的垂直幅度	29	22			11
56	QVS	60Hz 逐行扫描的场中心	20	1D			1F
57	QSC	60Hz 逐行扫描的垂直方向的 S 校正	14	14			14
58	QVZ	60Hz 逐行扫描的垂直方向变焦	10	19			19
59	QVC	60Hz 逐行扫描的垂直卷拉	1F	1F			1F
60	QVW	60Hz 逐行扫描的垂直延迟	16	16			16
61	QEWV	60Hz 逐行扫描的行幅	2D	2A			26
62	QSLB	60Hz 逐行扫描的起始消隐行	08	08			06
63	QHS	60Hz 逐行扫描的行中心	20	23			26
64	QEWP	60Hz 逐行扫描的东西枕校量	2E	2B			1F
65	QEWC	60Hz 逐行扫描的四角失真校正	1F	1F			1F
66	QEWL	60Hz 逐行扫描的底部失真校正	1F	1C			1F
67	QEWT	60Hz 逐行扫描的梯形失真校正	1E	1F			25
68	QHP	60Hz 逐行扫描的平行四边形失真校正	08	07			09
69	QHB	60Hz 逐行扫描的水平方向桶形失真校正	08	0A			0E
70	QEWE	60Hz 逐行扫描的高压补偿	28	28			28
71	VVA	VGA 卡的垂直幅度	29	22			11
72	VVS	VGA 卡的场中心	20	1D			1F
73	VSC	VGA 卡垂直方向的 S 校正	14	14			14
74	VVZ	VGA 卡的垂直方向变焦	10	19			19
75	VVC	VGA 卡的垂直卷拉	1F	1F			1F
76	VVW	VGA 卡的垂直延迟	16	16			16