

长虹 CHD 系列数字高清进入维修状态的方法

CHD-5 机心（CHD2915）彩电进入维修状态的方法

1. 进入维修状态的方法

用本机附带 KDT5A 型遥控器，将本机音量关到最小，按住遥控器上的“静音”键不放，2 秒后，再同时按下本机“菜单”键，若屏幕正上方将出现红色“S”字符，则表明机器已进入维修模式（若屏幕正上方未出现红色“S”字样，请重复操作以上步骤，直到屏幕正上方出现红色“S”字样为止）。

操作遥控器上的“菜单”键，可对数据表进行翻页，操作“节目+ -”键，可对数据项目进行选择，操作“音量+ -”键，可对数据大小进行调整，（另外，进入“S”模式并初次按下“菜单”键，待屏幕出现数据表后，操作遥控器上的“1~9”数字键，可分别选择下列 01~09 数据表）调整完毕，遥控关机，则退出“S”模式。

2. 总线数据表（下列数据表中的数据均为该机出厂数据）：

TDA9332—00	
R—Blank	OFF
V—Wait	28
V—Slope	32
V—Amp	26
V—Shift	36
V—Loom	25
V—Scroll	30
S—Cor	30
OSD—H/HD50	30

TDA9332—01	
H—Shift	39
H—PARA	10
H—Bow	7
EW—Width	52
EW—PARA	29
EW—Hcor n	35
EW—Lcor n	35
EW—Trap	27
EW—EHT	31

TDA9332—02	
WR	30
WG	23
WB	31
BR	7
BG	7
Cathode	8
PWL	8
Screen Voltage	High

TDA9332—03	
NACQHLS	131
NVSDLY	6
NHSP	64
NHBP	72
NHAP	180
NVSP	2
NVBP	26
NVAP	124

TDA9332—04	
PACQHLS	131
PVSDLY	0
PHSP	64
PHBP	76
PHAP	180
PVSP	6

Option1—05	
Eng Lish Only	NO
Hotel Func	NO
Msp Select	MSP341X
TDA9178	Yes
VGA	Yes
Ypbpr	Yes

PVBP	26
PVAP	118

Power Mode	Standby
Geomagnetism	NO

Option2—06	
AVTerra/VCR	VCR
AFT T racing	62.5KHz
Logo disp Lay	Yes
Power on delay	Yes
VGA/Ypbpr F chk	Yes
Protect	Yes
OSD Mode	LVRAM
TV AV Multi Sync	NO

Option3—07	
Woofer Speaker	NO
AV R/L SeLect	Yes
Auto WB Adjust	Yes
AV NO-sig Mute	Yes
Blue Stretch	Yes
NetWork Card	NO
Black Stretch	NO
VGA Mult Sync	NO

SUBPAR—08	
Sub-Contrast	100%
Sub-Bright	70%
Sub-Color	75%
Sub-Tint-NTSC	0
Sub-Tint-Ycbcr	0
Sub-Volume	80%
Color T Add-R	6
Color T Add-B	6
Sub-Woofer	60%

YDLYPAR—09	
Y-DLY-PAL	1
Y-DLY-NTSC	63
Y-DLY-SECAM	59
OSD-V-POS	0
OSD-H-POS	28
Woofer Cor Freq	200Hz
Dvco Auto Adj	Stop
FM/AM Prescale	72
Default Snd Sys	DK

DBE-A-par—10	
DBE-A Eff Strength	15
DBE-A AMP Limit	229
DBE-A Harmonnic	35
DBE-A Lpass Freq	250Hz
DBE-A Hpass Freq	130Hz

DBE-B-par—11	
DBE-B Eff Strength	58
DBE-B AMP Limit	243
DBE-B Harmonnic	42
DBE-B Lpass Freq	130Hz
DBE-B Hpss Freq	40Hz

Tda9178-1 par—12	
AMS	1
LDH	1
CFS	1
FHS	1
WLB	1
VDC	1
DEM	0
CD	5

Tda9178-2 par—13	
OSP	1
WPO	0
DSK	1
ASK	1
WSK	1
SSK	1
DGR	1
GGR	1

Tda9178-3 par—14	
WGR	1
SGR	1
DBL	1
GBL	1
SBL	1
CDS	1
CTI	1
BON	1

Tda9178-4 par—15	
Black Stretch	32
NonLinearity Amp	32
Gamma	32
Peaking	10
Steepness	63
Coring	32
Line Width	10

Option4—16	
HDTV	Yes
TV Terra/VCR	VCR
1080 IVER	60Hz