

屏面尺寸	屏面类型	厂家	规格	行偏转电感量	行偏转电阻	满幅行电流	场偏转电感	场偏转电阻	满幅场电流
				(mH)	(欧姆)	(Ap-p)	(mH)	(欧姆)	(Ap-p)
14	普平	北松	A34JQQ90X03	3.66±5%	5.45±10%	1.57	38.5±7%	16.4±10%	0.59
14	普平	北松	A34JQQ90X91	2.6±5%	3.9±10%		38.5±7%	16.5±7%	
14	普平	北松	A34JQQ90X94	3.2±5%	4.4±10%		37.6±7%	16.3±10%	
14	普平	彩虹	37SX110Y22-DC05	2.0±5%	2.0±10%	2.9	40.0±10%	15.4±10%	0.8
20	普平	三星	A48KRD82X01	2.20±3%	2.42±7%		30.0±5%	14.35±5%	
21	普平	LG	A51KPD12XX	1.93±4%	2.32±10%	2.82	30.0±10%	14.6±7%	0.84
21	普平	LG	A51QAE320X02	无					
21	普平	LG	A51QAE320X45D/E	1.82±4%	2.12±10%	16.3	23.7±10%	11.5±7%	11.4
21	纯平	LG	A51QJ279X01	1.47±4%	1.94±10%	3.14	17.6±10%	13.3±7%	1.05
21	纯平	LG.PHI	A51DRF135X80	2.3	2.9	2.74	27	13.1	1.06
21	纯平	LG.PHI	A51DRF135X90	1.7	2.1	3.2	23.5	10.1	1.13
21		ORKKC	A51-590X	1.91±5%	1.75±10%	3	2.76±10%	13.2±7%	0.895
21		北松	A51JUL91X05	2.45±5%	3.60±10%		111.0±7%	56.5±10%	
21	普平	北松	A51JUL91X06	2.45±3%	3.60±10%		32.5±7%	14.0±10%	
21		北松	A51JUL91X91	2.19±3.2%	3.0±5%		20.0±5%	8.8±5%	
21	普平	北松	A51JXS098X90	0.80±3.2%	1.01±5%	4.28	18.0±5%	9.87±5%	1.12
21	普平	北松	A51JXS098X96	1.8±3.2%	2.21±5%	2.92	16.5±5%	9.67±5%	1.24
21		北松	A51KES91X	1.2	1.4	4.86	3	13.8	1.03
21	纯平	北松	A51LSK193X91	1.7±3.2%	1.97±5%	3.01	27.0±5%	13.5±5%	0.82
21		北松	A51LSK655X91	2.30±3.2%	2.45±5%	2.62	27.0±5%	14.0±5%	0.82
21	纯平	北松	A51LXR193X91JD	1.81±4%	2.59±8%	3.07	16.2±5%	8.37±5%	1.32
21		彩虹	54SX501Y22-DC01	2.11	2.6	2.5	20	9.1	0.98
21	普平	彩虹	54SX503Y22-DC01	2.11±5%	2.6±10%	2.5	20.0±5%	9.1±10%	0.98
21	纯平	彩虹	A51CPAA00X01	1.85±5%	2.65±8%		18±8%	10.0±8%	

CRT行场参数统计表(更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧!)

屏面尺寸	屏面类型	厂家	规格	行偏转电感量	行偏转电阻	满幅行电流	场偏转电感	场偏转电阻	满幅场电流
				(mH)	(欧姆)	(Ap-p)	(mH)	(欧姆)	(Ap-p)
21	纯平	东芝	A51LTH196X-DY	1.5±4%	1.7±10%	3.42	18.0±10%	8.9±10%	1.03
21		飞利浦	54SX702/712Y22	1.8	2.11	2.95	19.5	10.1	1.17
21	普平	福地	54SX528Y22-DC01	1.81±4%	2.35±8%		23.8±8%	10.83±7%	
21	普平	华飞	54SX520Y22-DC01	无					
21		华飞	54SX703Y22	1.53	1.6	3.4	19.5	10.1	1.17
21	普平	日立	A51JSY40X30	0.29±5%	0.34±10%	7.42	24.2±5%	10.4±10%	1
21	普平	日立	A51JSY63X13C	无					
21		日立	A51JSY73X13 (C)	1.81±5%	2.10±10%	2.93	23.8±10%	10.4±10%	1
21	普平	日立	M51LQZ61X01 (C)	0.29±5%	0.34±10%	7.42	6.1±10%	2.6±10%	1
21	普平	日立	M51LQZ61X05 (100HZ)	无					
21	普平	三星	A51KQK99X01	1.75±4%	2.3±8%	4.34	22.7±8%	10.64±7%	1.2
21		三星	A51KRE83X01 (DH)	2.25±3%	2.52±7%		31.0±7%	15.5±7%	
21	纯平	三星	A51QDX991X002 (H)	1.46±5%	2.08±9%	3.15	18.1±8%	8.7±8%	1.3
21	纯平	三星	A51QDX992X002 (H)	1.85±5%	2.65±9%		18.0±8%	9.8±8%	
21	纯平	三星	A51QDX993X001 (H)	1.75±3.2%	2.21±5%		18.0±8%	9.8±8%	
21	纯平	汤姆逊	A51EKF012X003	1.15±5%	2.10±7%	3.06	18.0±7%	9.0±7%	1
21		永新	54SX501Y22-DC01	2.11	2.6	2.5	20	9.1	0.98
21	普平	永新	54SX503Y22-DC01	2.11±5%	2.6±10%	2.5	20.0±10%	9.1±10%	0.98
21	纯平	永新	A51CPBB01X01	1.85±5%	2.6±10%	2.85	18±10%	9.1±10%	1.2
25		LG	A59KYL220X	0.92±4%	1.20±10%	6.17	19.0±10%	7.5±7%	1.48
25	普平	LG	A59KYL220X08	1.17±4%	1.35±10%	5.44	20.0±10%	7.8±7%	1.43
25		LG	A59KYL220X29	1.50±4%	2.10±10%	4.79	19.3±10%	7.6±7%	1.45
25	纯平	LG	A59QDC259X54	1.03±4%	1.3±10%	5.87	18.0±10%	8.8±7%	1.47
25	普平	LG.PHI	A59EEJ03X60	1.2	1.16	5.09	11.1	6.26	1.65

CRT行场参数统计表(更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧！)

屏面尺寸	屏面类型	厂家	规格	行偏转电感量	行偏转电阻	满幅行电流	场偏转电感	场偏转电阻	满幅场电流
				(mH)	(欧姆)	(Ap-p)	(mH)	(欧姆)	(Ap-p)
25	普平	LG.PHI	A59EEJ04X60	1.2	1.16	5.09	11.1	6.26	1.65
25	纯平	LG.PHI	A59QDC280X030M	1.03	1.3		18	8.8	
25	纯平	LG.PHI	A59QDC280X54	无					
25		PENTRANIC	A63PNT14X	无					
25		V.C	A59EHJ43X38	1.50±5%	1.75±10%	4.76	12.0±10%	6.00±10%	1.73
25	普平	奥林	A59KTB96X14	1.20±5%	1.35±10%		20.0±7%	6.7±10%	
25	普平	奥林	A59KTB98X14	1.20±5%	1.35±10%		20.0±7%	6.7±10%	
25	普平	彩虹	64SX501Y22-DC01	1.20±5%	1.35±10%	5.19	20.0±5%	6.70±10%	1.45
25	普平	彩虹	64SX505Y22-DC02	1.2±5%	1.28±10%	5.5	19.6±10%	7±10%	1.6
25	普平	彩虹	64SX701Y22-DC01 (100HZ)	0.33±5%	0.44±10%	11.2	6.0±10%	3.0±10%	3
25	纯平	彩虹	A60CPAA00X01	1.2±5%	1.25±10%	5.02	18±10%	9.4±10%	1.41
25	普平	福地	64SX502Y22-DC01	0.688±5%	1.20±4%		0.815±8%	1.41±8%	
25	普平	福地	64SX502Y22-DC02	1.2±4%	1.41±8%		19.1±8%	6.86±7%	
25	纯平	福地	A60CPFD01Y2201	1.02±5%	1.20±10%		18.75±10%	9.4±10%	
25	普平	华飞	64SX504Y22-DC02	1.85	1.82	4.1	11.1	8.28	1.5
25	普平	华飞	64SX508Y22	1.2	1.16	5.09	11.1	6.26	1.65
25	普平	华飞	64SX509Y22	1.2	1.16	5.09	11.1	6.26	1.65
25	普平	华飞	64SX509Y22-DC01	无					
25	普平	华飞	64SX509Y22-DC04	1.2	1.16	5.09	14.38	8.32	1.54±8%
25	普平	华飞	A59EEJ71X44	0.38	0.36	3.53±5%	6.2	3.5	2.1
25		三星	A59KDF891X001	1.05±5%	1.3±5%	5.74	14.8±5%	7.6±5%	1.7
25	普平	三星	A59KPR84X01	1.17±4%	1.22±7%		20.0±5%	7.0±7%	
25	纯平	三星	A59QDF891X002	1.05±5%	1.3±7%	5.74	14.8±5%	8.0±7%	1.7

CRT行场参数统计表(更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧!)

屏面尺寸	屏面类型	厂家	规格	行偏转电感量	行偏转电阻	满幅行电流	场偏转电感	场偏转电阻	满幅场电流
				(mH)	(欧姆)	(Ap-p)	(mH)	(欧姆)	(Ap-p)
25		汤姆逊	A59EHJ43X01	1.50±5%	1.75±10%	4.76	27.5±10%	9.30±10%	1.28
25	普平	永新	64SX505Y22-DC02	1.2±5%	1.28±10%	5.4	19.6±10%	6.96±10%	1.54
29	超平	LG	A68KYN690X520	0.96±4%	1.2±10%	5.51	19.3±10%	7.24±10%	1.43
29	纯平	LG	A68QBC220X02	1.37±4%	1.33±10%	5.4	20.1±10%	8.30±7%	1.43
29		LG	A68QBL290X02	0.30±4%	0.46±7%	11.21	2.32±4%	3.67±7%	3.11
29	纯平	LG	A68QCU259X56	1.1±4%	1.5±10%	5.72	19.0±10%	9.6±7%	1.44
29	纯平	LG	A68QCU259X560	1.1±4%	1.5±10%	5.72	19.0±10%	9.6±7%	
29	纯平	LG	A68QCU259X56S	1.1±4%	1.5±10%	5.95	19.0±10%	9.6±7%	1.47
29	纯平	LG	A68QCU259X750 (75HZ)	0.619	0.91		12.25	8	
29	普平	LG	A68QCU259XV20 (100HZ)	无					
29	纯平	LG	A68QCU757X530	1.1	1.4		9.3	7.12	
29	超平	LG.PHI	A68ESF002X022	1.01±0.05	1.10±0.1	6.4	9.0±0.5	6.7±0.34	1.72
29	超平	LG.PHI	A68ESF004X022	1.01±0.05	1.10±0.1	6.4	9.0±0.5	6.7±0.34	1.72
29	纯平	LG.PHI	A68QCU757X760	1.1±4%	1.4±10%	5.88	19.0±10%	9.7±7%	1.47
29	纯平	LG.PHI	A68QCU770X51	1.1±4%	1.3±10%	5.88	19.0±10%	9.7±7%	1.51
29	普平	V.C	A68AGA25X101	0.96±5%	0.85±10%	6.16	20.75±10%	7.6±10%	1.37
29	普平	V.C	A68AGA25X105	1.23±5%	1.07±10%	5.39	20.55±10%	7.60±10%	1.36
29		V.C	A68EEH038X310	0.96±5%	1.10±10%	6.4	20.5±10%	7.60±10%	1.55
29	超平	V.C	A68EEH038X890	0.98±5%	1.13±10%	6.05	19.0±10%	7.5±10%	1.6
29		V.C	A68EES038X722	0.29±5%	0.36±10%	11.6	9.00±10%	3.7±10%	2.37
29	超平	奥林	A68KTB359X005	1.22±5%	1.35±10%	5.76	20.0±7%	6.4±10%	1.57
29	超平48K	奥林	A68QDL080X010	1.1±5%	1.26±10%		13.0±10%	7.20±10%	
29	纯平	奥林	A68QDL080X013	1.1±5%	1.26±10%		13.7±10%	7.7±10%	
29	纯平	奥林	A68QDL080X033(B)	0.3±5%	0.54±10%		8.4±10%	5.8±10%	

CRT行场参数统计表(更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧！)

屏面尺寸	屏面类型	厂家	规格	行偏转电感量	行偏转电阻	满幅行电流	场偏转电感	场偏转电阻	满幅场电流
				(mH)	(欧姆)	(Ap-p)	(mH)	(欧姆)	(Ap-p)
29	纯平	奥林	A68QDL081X013(B)	1.1±5%	1.22±10%	5.6	13.7±10%	7.9±10%	1.8
29	纯平	奥林	A68QDL082X013(B)	1.1±5%	1.22±10%	5.6	13.7±10%	7.9±10%	1.8
29	纯平	奥林	A68QDL280X013	1.1±5%	1.22±10%	5.6	13.7±10%	7.9±10%	1.8
29	纯平	奥林	A68QFD090X013	1.1±5%	1.22±10%	5.88	13.7±10%	8.2±7%	1.78
29	超平	北松	A68EHM69X05	1.25±5%	1.47±7%	5.6	5.65±5%	4.7±7%	2.7
29	普平	北松	A68EHM69X83 (100HZ)	0.31	0.38	11.2	8.2	5.93	2.21
29		北松	A68EL010X21	1.12±5%	1.19±7%	5.4	7.5±5%	6.65±7%	1.86
29		北松	A68EL010X71	0.291±5%	0.358±7%	10.7	7.5±5%	6.65±7%	1.86
29		北松	A68ELR10X21	1.12±5%	1.19±7%	5.4	7.5±5%	6.65±7%	1.86
29		北松	A68ELR10X71	0.291±5%	0.358±7%	10.7	7.5±5%	6.65±7%	1.86
29		北松	M68KTY165X50	0.97±3.2%	1.43±5%	6.54	18.0±5%	6.62±5%	1.53
29	纯平	北松	M68KTY188X50	0.97±3.2%	1.43±5%	6.54	18.0±5%	6.62±5%	1.53
29	纯平	北松	M68LQL185X91	1.1±3.2%	1.09±5%	5.68	9.2±5%	6.8±5%	1.69
29	纯平	北松	M68LQL185X95	0.258±3.2%	0.324±5%	11.64	9.2±5%	6.8±5%	1.69
29	纯平	北松	M68LSK185X91	1.11±3.2%	1.39±5%		14.7±5%	4.2±5%	
29	超平	北松	M68LWF088X50	1.0±3.2%	1.01±5%		17.25±5%	7.55±5%	
29	超平	北松	M68LWF188X50	1	1.01		17.25	7.55	
29	纯平	彩虹	A68CPAA00X01	1.0±5%	1.21±10%	5.92	15.0±10%	8.0±10%	1.72
29	纯平	彩虹	A68CPAA00X02	0.31±5%	0.56±10%	10.63	8.4±10%	6.0±10%	2.3
29	纯平	彩虹	A68CPAA01X01	1.0±5%	1.21±10%	5.92	15.0±5%	8.0±5%	1.72
29		东芝	A68LQP356X01	1.52±5%	1.59±10%	4.93	11.76±10%	11.10±10%	1.6
29		东芝	A68LQP356X04 (Z)	1.54±5%	1.60±10%	4.93	14.9±10%	12.4±10%	1.6
29	纯平	东芝	A68LTF356X99	0.31±5%	0.56±10%	10.56	8.40±10%	6.60±10%	2.31
29	纯平	东芝	A68LTF365X01	1.01±5%	1.23±10%	5.88	14.9±10%	8.43±10%	1.73

CRT行场参数统计表(更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧!)

屏面尺寸	屏面类型	厂家	规格	行偏转电感量	行偏转电阻	满幅行电流	场偏转电感	场偏转电阻	满幅场电流
				(mH)	(欧姆)	(Ap-p)	(mH)	(欧姆)	(Ap-p)
29		飞利浦	A68AGN31X03	1.37±5%	2.4±11%	5.16	18.0±11%	7.5±8%	1.73
29	普平	飞利浦	A68AGN32X31	1.37±5%	2.4±11%	5.16	18.0±11%	7.5±8%	1.73
29	超平	飞利浦	A68ESF002X011	1.20±0.05	1.4±0.1	5.88	5.3±0.5	4.84±0.34	2.31
29		飞利浦	A68ESF002X012	0.96±0.05	1.04±0.1	6.6	7.2±0.5%	6.7±0.34	1.92
29		飞利浦	A68ESF002X022	1.01±0.05	1.10±0.1	6.4	9.0±0.5	6.7±0.34	1.72
29	普平	飞利浦	A68ESF002X043	0.309±0.05	0.34±0.1	11.5	5.3±0.5	4.85±0.35	2.3
29	超平	飞利浦	A68ESF002X111	1.23±0.05	1.34±0.1	5.6	5.3±0.5	4.73±0.35	2.18
29	超平	飞利浦	A68ESF004X011	1.2±0.05	1.4±0.1	5.88	5.3±0.5	4.84±0.34	2.31
29	超平	飞利浦	A68ESF004X022	1.01±0.05	1.10±0.1	6.4	9.0±0.5	6.7±0.34	1.72
29	超平	飞利浦	A68ESF004X111	1.23±0.05	1.34±0.1	5.6	5.3±0.5	4.73±0.35	2.18
29	普平	飞利浦	A68ESF004X143	0.31	0.3	11.2	5.3	4.6	2.23
29		福地	73SX703Y22-DC01	1.07±0.54	1.28±0.13	5.59	17.0±1.7	7.45±0.75	1.54
29	超平	福地	73SX704Y22-DC01	1.07±0.54	1.28±0.13	5.59	17.0±1.7	7.45±0.75	1.54
29		福地	73SX707Y22-DC01	1.27±0.06	1.44±0.14	5.16	20.0±2.0	8.8±0.88	1.25
29	普平	福地	73SX731Y22-DC01	1.27±0.06	1.44±0.14	5.16	20.0±2.0	8.8±0.88	1.25
29	超平	福地	73SX732Y22-DC01	1.07±0.05	1.28±0.13	5.59	17.0±1.7	7.45±0.75	1.54
29	超平	福地	73SX733Y22-DC01	1.07±0.05	1.28±0.13	5.59	17.0±1.7	7.45±0.75	1.54
29	超平	福地	73SX733Y22-DC02	0.29±5%	0.359±10%	10.6	7.81±10%	3.936±10%	2.12
29	纯平	福地	A68CPFD01Y2201	1.11±5%	1.55±10%		18.5±10%	8.5±10%	
29	超平	华飞	A68ESF002X022	1.01±0.05%	1.10±0.1%	6.4	9.0±0.5%	6.7±0.34%	1.72
29	超平	华飞	A68ESF004X111	1.23±0.05%	1.34±0.1%	5.6	5.3±0.5%	4.73±0.35%	2.18
29	纯平	华飞	A68QCU254X74	无					
29	纯平	华飞	A68QCU254XV9	0.3	0.54	11.25	8.4	5.8	1.9
29		欧洲	A68EHM68X84	0.31	0.38	11.2	8	4.23	2.24

CRT行场参数统计表(更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧！)

屏面尺寸	屏面类型	厂家	规格	行偏转电感量	行偏转电阻	满幅行电流	场偏转电感	场偏转电阻	满幅场电流
				(mH)	(欧姆)	(Ap-p)	(mH)	(欧姆)	(Ap-p)
29		欧洲	A68EHM69X83	0.31	0.38	11.2	8.2	5.93	2.21
29		三星	A68LEF78X01	0.78±5%	1.05±7%		16.7±5%	7.6±7%	
29		三星	A68QBT892X01	1.35±4%	1.37±7%		20.0±5%	8.30±7%	
29	纯平	三星	A68QCP693X001	1.11±4%	1.31±5%		12.4±5%	7.5±5%	
29	纯平	三星	A68QCP891X001	1.05±4%	1.20±5%		14.8±5%	7.5±5%	
29		三星	A68QCP891X002	0.33±4%	0.53±5%		6.5±5%	4.95±5%	
29		三星	A68QCP891X030	1.11±5%	1.31±5%		14.2±5%	7.5±5%	
29	普平	汤姆逊	A68AGA020X101	0.96±5%	0.85±10%	6.1	20.55±10%	7.6±10%	1.36
29	普平	汤姆逊	A68AGA20X105	1.23±5%	1.07±10%	5.39	20.55±10%	7.6±10%	1.36
29		汤姆逊	A68AGA25X105	1.23±5%	1.11±10%	5.44	20.75±10%	7.6±10%	1.37
29	超平	汤姆逊	A68EES038X678	0.29±5%	0.36±10%	11.6	9.0±10%	3.7±10%	2.37
29		汤姆逊	A68EGD038X378	0.29±5%	0.35±10%	11.57	9.0±10%	3.80±10%	2.37
29		汤姆逊	A68EGD048X378	0.29±5%	0.35±10%	11.57	9.00±10%	3.80±10%	2.37
29	超平	汤姆逊	A68EGD048X70	1.0±5%	1.17±10%	6.23	25.0±10%	9.70±10%	1.39
29	超平	汤姆逊	A68EGD049X30	1.0±5%	1.17±10%	6.23	25.0±10%	9.70±10%	1.39
29	超平	汤姆逊	A68EGD049X622	0.29±5%	0.35±10%	11.57	9.00±10%	3.80±10%	2.37
29	超平	汤姆逊	A68EJV014X001	1	1.17	25	9.7	6	1.35
29	纯平	汤姆逊	A68EJZ011X101	1.15±5%	1.70±10%	6	11.0±10%	10.0±10%	1.8
29		汤姆逊	A68EKA014X003	1.0±5%	1.17±10%	6	25.0±10%	9.70±10%	1.35
29	纯平	汤姆逊	A68ELA011X001	1.16±5%	1.3±7%	5.5	15.0±7%	7.5±7%	1.73
29	纯平	汤姆逊	A68ELA011X121	0.31±5%	0.40±7%	10.6	7.25±7%	5.4±7%	2.5
29	纯平	永新	A68CPBB00X20	0.3	0.53		8.4	5.8	
29	普平	永新	73SX701Y22-DC01	0.97±5%	1.06±10%	6.17	18.0±10%	7.3±10%	1.6
29		永新	73SX701Y22-DC02	1.4±5%	1.53±10%	5.09	18.0±10%	7.3±10%	1.6

CRT行场参数统计表(更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧！)

屏面尺寸	屏面类型	厂家	规格	行偏转电感量	行偏转电阻	满幅行电流	场偏转电感	场偏转电阻	满幅场电流
				(mH)	(欧姆)	(Ap-p)	(mH)	(欧姆)	(Ap-p)
29	普平	永新	73SX701Y22-DC21	0.415±5%	0.54±10%	9.58	9.86±10%	4.9±10%	2.15
29	普平	永新	73SX701Y22-DC22	0.415±5%	0.54±10%	9.58	18±10%	7.3±10%	1.6
29		永新	73SX707Y22-DC02	1.4±3.2%	1.53±10%	5.09	18.0±10%	7.3±10%	1.6
29	普平	永新	73SX707Y22-DC23	0.31±5%	0.35±10%	8.11	12±5%	5±10%	3.11
29	普平	永新	73SX707Y22-DC24	0.278±5%	0.46±10%	12.4	9.0±5%	3.80±10%	1.9
29	纯平	永新	A68CPBB00X01	1.1±4%	1.5±10%		19.0±10%	9.6±10%	
34	普平	LG	A80QCF340X06	1.10±4%	1.23±10%	6.69	17.3±10%	7.50±7%	1.56
34		LG	A80QCF340XV2	0.24±4%	0.50±10%	12.8	8.70±10%	4.69±7%	2.33
34	纯平	V.C	A80AEJ15X71	0.24	0.29	1	6.15	2.4	2
34	普平	V.C	A80AEJ15X71 (100HZ)	0.24±5%	0.29±10%	13.64	6.15±10%	2.4±10%	2.73
34	纯平	V.C	A80EJX011X113	1.00±5%	1.55±10%	6.85	6.60±10%	6.00±10%	2.33
34	纯平	V.C	A80EJX011X129	0.25±5%	0.39±10%	13.7	6.6±10%	5.8±10%	2.34
34	超平	北松	M80LNK185X90	1.04±5%	0.97±8%		13.14±5%	10.76±8%	
34	纯平	北松	M80LSW183X91	0.93±3.2%	1.23±5%	6.52	9.0±5%	7.3±5%	1.96
34	纯平	北松	M80LSW183X92 (100HZ)	0.226±3.2%	0.423±5%	13.5	9.0±5%	7.3±5%	1.94
34	纯平	北松	M80LSW185X	0.91±5%	1.25		8.09	7.22	
34	纯平	东芝	A80LRW350X02	0.99±5%	1.128±10%	5.68	9.86±10%	9.22±10%	1.6
34	纯平	东芝	A80LTM350X95	0.2±5%	0.28±10%	12.99	7.08±10%	8.19±10%	2.08
34		东芝	A80LTM350X97	0.35±5%	0.52±10%	9.82	9.98±10%	9.53±10%	1.72
34		东芝	W76LPF350X	0.3±5%	0.51±10%	11.8	10±10%	10.2±10%	1.3
34		华飞	A80ECK272X56	1.05±4%	1.07±7%	5.77±5%	11.3±5%	6.7±7%	1.62±5%
34	纯平	华飞	A80ERF042X03	1.2	1.16	5.4	9.5	7.6	1.6
34	普平	日立	A80LJF30X10	0.96±5%	1.04±10%	6.61	25.0±10%	10.0±10%	1.28
34	普平	日立	M78LWQ70X01 (C)	0.87±5%	1.07±10%	6.52	22.2±10%	7.85±10%	1.42

CRT行场参数统计表(更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧!)

屏面尺寸	屏面类型	厂家	规格	行偏转电感量	行偏转电阻	满幅行电流	场偏转电感	场偏转电阻	满幅场电流
				(mH)	(欧姆)	(Ap-p)	(mH)	(欧姆)	(Ap-p)
34	纯平	三星	A80QEA891X	0.994±5%	1.426±7%	6.20±5%	9.7±5%	7.4±7%	1.98±7%
34	纯平	三星	A80QEA891X001	1.001±5%	1.405±7%		12.4±5%	8.74±7%	
34	普平	汤姆逊	A80AEJ15X898	0.96±5%	1.10±10%	6.8	24.4±20%	9.60±10%	1.35
34		汤姆逊	A80EHZ011X003	0.96±5%	1.10±10%	6.8	24.4±10%	9.96±10%	1.35
34	普平	汤姆逊	A80EJX011X113	1.00±5%	1.55±10%	6.85	6.60±10%	6.00±16%	2.33
34	纯平	汤姆逊	A80EJX011X129	0.25	0.39	13.7	6.6	5.8	2.34
34		汤姆逊	M80EPE14X122	0.290±5%	0.35±10%	12.4	7.80±10%	4.70±10%	2.38
34	普平	永新	M78KXC110X01	0.868	1.27	7.08	22.2	7.85	1.5
34		永新	M78KXC12X	0.868	1.27		22.2	7.85	
34		永新	M78KXC12X01	0.868±5%	1.27	7.08	22	7.85	1.5
38		PENTR	A89PNT30X	0.96±5%	1.10±10%	6.71	24.4±10%	9.6±10%	1.31
38		东芝	M90AHL50X32	0.35±5%	0.5±10%	11.6	10.0±10%	6.9±7%	1.77
38	普平	东芝	M90AHL50X51	0.09±5%	0.96±10%	7.11	10.0±10%	6.7±10%	1.77
38	纯平	汤姆逊	A90AEJ15X092	0.96±5%	1.1±10%	6.79	24.4±10%	9.6±10%	1.33
38	普平	汤姆逊	A90AEJ15X502	0.96±5%	1.10±10%	6.79	24.4±10%	9.6±10%	1.33