

CRT 背投会聚调整简便方法

由于受运输振动和地球磁场影响,出厂的 CRT 背投机会聚都会发生一定偏移,通常只要进行用户会聚调整就可以重新调好会聚,RPT4302M 进入“彩色重合”项操作,HiD 背投进入“彩色中心”项操作:按“菜单”键选择调整红色、蓝色会聚,按“节目+”、“节目-”、“音量+”、“音量-”键使红色、蓝色“+”与绿色重合变为白色(详细步骤参见配给用户的《使用说明书》)。但可能有些背投机的会聚变化量会大一些,只进行用户会聚调整还不能满足边缘会聚要求。这时就需在调好用户会聚后进入工厂会聚调整:

RPT4302M 进入工厂会聚方法: a、按“菜单”键,选择[设定]项; b、按“音量+”键,选择[彩色重合]项; c、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”; d、按“画中画”→“1”→“0”→“3”进入工厂会聚状态,屏幕显示绿色网格图象。

HiD 背投进入工厂会聚方法: 1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项; 2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”; 3、按“画中画”→“1”→“0”→“3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。

工厂会聚调整方法:

- 1、按密码键“1”→“7”→“9”。
- 2、多次按“5”键将光标颜色选为红色。
- 3、按“2”键垂直向上移动光标,按“8”键垂直向下移动光标,按“4”键水平向左移动光标,按“6”键水平向右移动光标,将光标

移到所要调整点的位置。

- 4、按“音量+”、“音量-”键左右调整，按“节目+”、“节目-”上下调整。使红色与绿色重合。
- 5、按“5”键将光标颜色选为蓝色，重复 3、4 操作使蓝色与绿色重合。
- 6、按画中画“对调”键，存贮调整数据。
- 7、RPT4302M 按“多画面”键推出工厂会聚；HiD 背投按“静音”键退出。

特别提示：

在进行工厂会聚调整前，一定先将用户会聚的红、绿、蓝“+”调重合（屏幕中间会聚变好），这样进入工厂会聚只需调屏幕边缘会聚。