

按机器派生类型查询

更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧！

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应商物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
199	37-SC2901-11Y02	背投PM85机芯	惠州三华	BSC29-0111Y	单聚焦	测试合格
200	37-SC2901-163	3438	惠州三华	BSC29-0116	双聚焦	测试合格
201	37-SC2901-51C0X	M13、M34大屏幕机型	德州三和、三华有限公司	BSC29-0151C	双聚焦	可以取代晶石公司的37-JF0101-002
202	37-SC2901-58B0X	M13、M34纯平机(带动态)	德州三和、三华有限公司	BSC29-0158B	双聚焦	测试合格
203	37-SC2901-58E01/02	AT29189E	德州三和、三华有限公司	BSC29-0158E	双聚焦	此行包与场IC TDA8177匹配使用。
204	37-SC2901-68B0X	AT3486I	德州三和、三华有限公司	BSC29-0168B	单聚焦	测试合格
205	37-SC2901-83B01/02	HID360S.P组合电视	德州三和、三华有限公司	BSC29-0183B	双聚焦	测试合格
206	37-TRP019-XX0	TRP4302M、4303M	晶石	JHS01	双聚焦	测试合格
207	37-TRP019-XXXXX	背投影机	惠州三华	BSC29-0111E		测试合格
1	37-FDC001-FCB0D	HiD34189PB	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2660S	双聚焦	测试数据与三华37-FDC001-FCB0A对比相近,可以替代使用!
2	37-050119-09A1X	2910等机型	晶石电子公司		单聚焦	电性能及结构与原JF0501-1909A(37-050119-09A)型号一致,但FBT线加长。
3	37-050119-09B0X	2133E等三洋系列	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-1909B	单聚焦	该高压包可直接代三和37-BSC250-252/2521X
4	37-050119-09C0X	21寸东芝机型	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-1909C	单聚焦	该高压包在原37-050119-09A基础上取消E15V无用绕组,其余参数不变.可直接代:37-BSC250-2111X.
5	37-050119-113	2111D系列机	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-19113	单聚焦	测试合格
6	37-050119-140	1493\1498	晶石电子公司	JF0501-1914	单聚焦	以上配大字14寸高聚焦CRT
7	37-050119-1680X	2175E	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-19168	单聚焦	该高压包可接代:37-BSC250-263.
8	37-050119-2900X	21寸UOC Leader系列	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-19290	单聚焦	该高压包可直接代三华FBT:37-SC2502-78FOX.
9	37-050121-1380X	三洋大屏幕系列机	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-21138	单聚焦	该高压包可直接代三华FBT:37-SC2901-79B0X.
10	37-050125-06A0X	HiD43XB.r	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2506A	双聚焦	测试合格
11	37-BSC244-440	2111D系列机	西安无线电二厂	BSC24-4440	单聚焦	该高压包可直接代替37-BSC250-207.
12	37-BSC244-4400X	2111D系列机	西安无线电二厂	BSC24-4440	单聚焦	该高压包旧物料编码为:37-BSC244-440;可以直接代替37-BSC250-2070X.
13	37-BSC250-211(01)	21寸小型化高压包	德州三和电子有限公司/三华	BSC25-0211	单聚焦	该高压包可直接代替:37-BSC250-2AW.
14	37-BSC250-211	21寸小型化高压包	德州三和电子有限公司/三华	BSC25-0211	单聚焦	该高压包可直接代替:37-BSC250-2AW.
15	37-BSC250-2111X	2102系列机	德州三和电子有限公司/三华	BSC25-0273	单聚焦	经测试其性能参数与37-JF0501-002可代用.在37-BSC250-211基础上,取消9脚E15电压的产品.

按机器派生类型查询

更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧！

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
16	37-BSC250-231	14寸北松CRT(高聚焦)	德州三和	BSC25-0231	单聚焦	配北松CRT管专用高压包
17	37-BSC250-23101	14寸机型配北松CRT	德州三和	BSC25-0231	单聚焦	该高压包与三和37-BSC250-23102性能一样.
18	37-BSC250-25201(三华)	三洋LA76810机芯,21寸机	德州三和公司/惠州三华公司	25-0252	单聚焦	该高压包是在我公司37-BSC250-211的基础上适当改视放电压的派生品.
19	37-BSC250-252(三和)	三洋LA76810机芯,21寸机	德州三和公司/惠州三华公司	25-0252	单聚焦	该高压包是在我公司37-BSC250-211的基础上适当改视放电压的派生品.
20	37-BSC250-2521X	三洋小屏幕机芯系列	德州三和/惠州三华	BSC25-0274B	单聚焦	该高压是在原三洋机芯使用行包BSC25-0252的基础上取消一无用绕组.可以代原高压包:BS25-0252.
21	37-BSC250-263	2175E/2175EI	德州三和/惠州三华	BSC25-263	单聚焦	该高压包配北京松下短径管(21"110度偏转角).
22	37-BSC250-26301	2175E/2175EI	德州三和/惠州三华	BSC25-263	单聚焦	该高压包配北京松下短径管(21"110度偏转角).
23	37-BSC250-26401(三华)	2180配纯平北松\东芝管	三和/三华	BSC25-0265	单聚焦	经测试合格
24	37-BSC250-264(三和)	2180配纯平北松\东芝管	三和/三华	BSC25-0265	单聚焦	经测试合格
25	37-BSC252-6151X	2911D philips机芯	深圳桑达百利电器有限公司	BSC25-2615S	单聚焦	该高压包为37-BSC252-615的改进型,提高了E45和E16的场供电电压.可直接代替:37-SC2911-01X.
26	37-BSC270-1060X	2910G系列机器	三和/三华	BSC270106	单聚焦	测试合格
27	37-BSC270-1110X	V2999系列机	德州三和电子公司	BSC27-0111	双聚焦	该高压包用于UOC机芯上,没有3000P的高压电容及动态聚焦电容.
28	37-BSC270-1551X	2911D philips机芯	德州三和/惠州三华	BSC27-0155	单聚焦	该高压包为37-BSC2911-01X的小型化产品.
29	37-BSC270-1552X	2911D philips机芯	德州三和/惠州三华	BSC27-0155A	单聚焦	该高压包是在37-BSC270-1551X的基础上将E45电压由48V提高到51V,其余参数不变.可直接替代37-BSC270-1551X.
30	37-BSC270-166	2510G系列机芯	德州三和电子有限公司/三华	BSC27-0166	单聚焦	测试合格
31	37-BSC270-1660X	2510G系列机芯	德州三和电子有限公司/三华	BSC27-0166	单聚焦	该高包压可直接代:37-BSC270-166
32	37-BSC270-1661X	2510G系列机芯	德州三和电子有限公司/三华	BSC27-0166A	单聚焦	该高压包可直接代:37-BSC270-1660X.
33	37-BSC270-1670X	UOC单聚焦系列机型	惠州三华工业有限公司	BSC27-0169	单聚焦	测试合格
34	37-BSC290-1190X	HDTV2990	德州三和	BSC29-0119	双聚焦	此高压包与37-BSC290-1281X的不同之处在于,高压电容为3000P,插脚位置做了相应更改.
35	37-BSC290-1191X	DTV2912B	德州三和	BSC29-0151	双聚焦	该高压包在37-BSC290-1190X基础上将聚焦电压改为高压的28%~32%,其它参数不变.原高压包37-BSC290-1190X可用于此机.
36	37-BSC290-1240X	三洋大屏幕系列机	德州三和/惠州三华	BSC29-0124	单聚焦	测试合格

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应商物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
37	37-F05012-5051X	RPT-4302M	晶石电子有限公司	JF0501-25059	双聚焦	此高压包适配于松下投影显像管
38	37-F05012-5190X	34寸UOC机芯	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2519	双聚焦	此高压包可直接代替:37-SC2901-67FOX.
39	37-F05012-1960X	2910G系列机器	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2196	单聚焦	此高压包可替代三和/三华产品37-BSC270-1060X.
40	37-F05012-5050X	RPT-4302M	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-25059	双聚焦	测试合格
41	37-F05012-5220X	HID4332背投	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2522	双聚焦	主要为提高高压,为改善背投的亮度,高压2.86万伏.可直接代替:37-050125-06A0X
42	37-F05013-5410X	UOC3机芯	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-3541	双聚焦	测试合格
43	37-FAA001-BAA0A	14寸新标准行包	惠州三华工业有限公司	BSC25-0278Z	单聚焦	测试合格
44	37-FBA001-CAA0A	AT2116Y	惠州三华工业有限公司	BSC25-0278Q	单聚焦	此高压包可直接代替:37-F05013-2150X.
45	37-FBA001-CAA0C	21寸标准化机芯	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-325	单聚焦	测试合格
46	37-BSC290-1241X	SANYO机芯,25~29寸机型	德州三和/惠州三华	BSC29-0124B	单聚焦	该高压包可直接取代原认可的:37-BSC290-1240X.
47	37-BSC290-128	M2912机等	德州三和电子有限公司/三华	BSC29-0128	双聚焦	多媒体高压包
48	37-BSC290-1281X	HDTV2990	德州三和	BSC29-0128A	双聚焦	测试合格
49	37-BSC290-1290X	DTV2912B,DTV3480	德州三和	BSC29-0129	双聚焦	此高压包与37-BSC290-128差别仅为高压电容不同为6000P,37-BSC290-128为3000P.
50	37-BSC290-1295X	EHDTV2990,HDTV2990	德州三和/惠州三华	BSC29-0128C	双聚焦	此高压包在37-BSC290-1290X基础上将聚焦电压改为高压的26%~32%,其它参数不变.原高压包用于北松管,此高压包可配东芝管.
51	37-BSC290-1490X	25"~29"东芝机型	德州三和/惠州三华	BSC29-0149	单聚焦	该高压包可以代替37-BSC290-165.
52	37-BSC290-1500X	H2990,DP2999B	德州三和电子有限公司	BSC29-0150	双聚焦	测试合格
53	37-BSC290-155(三和)	3416D系列(Philips机芯)	德州三和/惠州三华	BSC29-0155		测试合格
54	37-BSC290-155(01)(三华)	3416D系列(Philips机芯)	德州三和/惠州三华	BSC29-0155		测试合格
55	37-BSC290-1580X	2980P	德州三和电子有限公司	BSC29-0158		带高压电容的FBT,配合东芝机芯
56	37-BSC290-165	25"/29"电视	德州三和/惠州三华	BSC29-0165	单聚焦	此高压包可代替:37-BSC310-1AW/1AW01
57	37-BSC290-165(01)	25"/29"电视	德州三和/惠州三华	BSC29-0165	单聚焦	此高压包可代替:37-BSC310-1AW/1AW01
58	37-BSC290-1790X	HDTV3480等	德州三和电子有限公司	BSC29-0179	双聚焦	测试合格
59	37-BSC290-184/184(01)	3480GI	德州三和/惠州三华	BSC29-0184	双聚焦	测试合格
60	37-BSC290-1950X	HDTV2990B	德州三和/惠州三华	BSC29-0195	双聚焦	测试合格

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应商物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
61	37-C24420-1A4	21"东芝系列IIC总线机	西安无线电二厂	BSC24-4201A	单聚焦	测试合格
62	37-F05012-1210X	25"~29"Philips机芯	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2121	单聚焦	该高压包可直接代替:37-SC2511-02X
63	37-F05012-1400X	25/29东芝总线机	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2140	单聚焦	原小型化高压包JF0501-2106将卡脚装配改为螺比孔安装,相应的型号为JF0501-2140.可直接代替:37-JF0702-COX.
64	37-F05012-1620X	2988DB	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2162	单聚焦	此高压包可直接代替三化/三和的37-BSC270166(11-三华)/(12-三和).
65	37-F05012-1630X	2518E/2918E系列机芯	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2163	单聚焦	此高压包可直接代替:37-BSC290-1240X.
66	37-F05012-19203	25"/29"系列机芯(单聚焦)	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2192	单聚焦	此高压包可直接代替:37-SC2701-67A0X.
67	37-F05012-19403	25"/29"三洋机	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2194	单聚焦	此高压包可直接代替三华/三和37-BSC290-12411/12.
68	37-FBA001-CAA0D	21寸标准化机芯	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2635S	单聚焦	此高压包可直接代替:37-FBA001-CAA01/CAA0C.
69	37-FBA002-CAA0C	21寸纯平标准化机芯	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-19280	单聚焦	此高压包可直接代替:37-FBA002-CAA0A/CAA0D
70	37-FBA002-CAA0D	21寸纯平标准化机芯	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2636S	单聚焦	此高压包可直接代替:37-FBA002-CAA0A
71	37-FBA002-CAA1A	NT21A71/S12等21寸纯平机	惠州三华工业有限公司	BSC25-0274S	单聚焦	此高压包的电性能与37-FBA002-CAA1A完全一致,由于NT21A71/S12需要长的高压线,延长了50MM.
72	37-FBA002-CAA1D	21寸纯平标准化机芯	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2668S	单聚焦	此高压包的电性能与37-FBA002-CAA0D完全一致,由于NT21A61/S12需要长的高压线,延长了50MM.可代替三华高压包:37-FBA002-CAA1A.
73	37-FCA001-EAA0A	25/29寸通用	惠州三华工业有限公司	BSC27-0101Q	单聚焦	测试合格
74	37-FCA001-EAA0C	25/29寸通用	晶石电子公司	JF0501-21130	单聚焦	测试合格
75	37-FCA001-EAA0D	25/29寸通用	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2626S	单聚焦	此高压包可直接代替:37-FCA001-EAA0A(BSC2-0101Q)
76	37-F0A001-EAA1A	25/29寸通用	惠州三华工业有限公司	BSC27-0101Q	单聚焦	在37-FCA001-EAA0A基础上加长加速极的线,以满足NT29A51机型上使用,其它性能保持不变.可直接代替:37-FCA001-EAA0A.
77	37-FCA001-EAA1D	25/29寸通用	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2672S	单聚焦	在37-FCA001-EAA0D基础上加长加速极的线,其它性能保持不变.可直接代替:37-FCA001-EAA1A.(用于A51\A41等立式机上)
78	37-FCA002-EBA0A	25/29寸双聚焦(不带动态)的机型上	三华	BSC27-0101Y	双聚焦	测试合格
79	37-FCA002-EBA0C	25"/29"纯平双聚焦	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-2205	双聚焦	此高压包可直接代三华:37-FCA002-EBA0A(BSC27-0101Y)
80	37-FCC001-FCB0A	HiD2992i	德州三和/惠州三华	BSC29-0184F	双聚焦	此高压包在HiD2992I和P21机芯上使用.

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应商物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
81	37-FCC002-FAA0A	MV22系列(25/29寸)	三华	BSC29-0193V	单聚焦	在37-FCC002-FBA0A基础上改为单聚焦,配合单聚焦管使用.
82	37-FCC002-FBA0A	MV22机芯29寸机型	德州三和/惠州三华	BSC29-0185R	单聚焦	在原高压包(37-SC2901-84W0X)的基础上去掉高压电容及动态聚焦电容.
83	37-FCC002-FBB0A	HiD29189PB	惠州三华工业有限公司	BSC29-0184W	双聚焦	此高压包除改为双聚焦外,其它技术参数均同37-SC2901-84F0X.
84	37-FCC002-FBB1D	HID29A21	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2670S	双聚焦	测试数据与三华37-FCC002-FBB1A参数相近,可替代使用.
85	37-FCC002-FBB2A	HiD机型	三华/三和	BSC29-0193W	双聚焦	此高压可直接代替BSC29-0184W使用,原物料取消(37-FCC002-FBB0A)
86	37-FCC002-FCB0A	HiD25181H等N22机芯单聚焦管	惠州三华工业有限公司	BSC29-0185V	单聚焦	该高压包为单聚焦的,在37-FCC002-FBB1A更改的,其它技术参数不变,只是将双聚焦改为单聚焦.
87	37-FCC002-FCB0D	HiD25181H等N22机芯单聚焦管	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2669S	单聚焦	此高压包可直接代替三华高压包:37-FCC002-FCB0A.
88	37-FDA001-FAA0D	3418ME	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2634S	双聚焦	此高压包可直接代替三华高压包:37-FDA001-FAA0A(BSC29-0151Q).
89	37-FDA002-FBA0A	34"纯平双聚焦机型	德州三和/惠州三华	BSC29-015R	双聚焦	该高压包是根据我司34"高压包新标准设计制作的.测试合格!
90	37-FDA002-FBA1A	3290A5(32寸16:9 LG-PHILIPS)	三华	BSC29-0185X	双聚焦	此高压包只是在37-FDA002-FBA0A上增加泄放电阻,其它参数一致.
91	37-FDA003-FCB0A	34"纯平东芝管等	三华	BSC29-0181Q	单聚焦	此高压包用于34寸纯平管,有高压电容,单聚焦.
92	37-FDC001-FCB0A	HiD34189PB	惠州三华工业有限公司	BSC29-0184Q	双聚焦	此高压包是配34"纯平彩管
93	37-FDC001-FCB0C	HiD34189PB	蛇口晶石电子有限公司	JF29-44	双聚焦	此高压包可代替三华:37-FDC001-FCB0A
94	37-FDC001-FCB0D	HiD34189PB	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2660S	双聚焦	此高压包可代替三华:37-FDC001-FCB0A
95	37-FDC002-FBB0A	N21的34寸机芯	三华	BSC29-0184Z	双聚焦	测试合格
96	37-SC2126-23S0X	25/29"东芝总线机	深圳桑达百利电器有限公司	BSC21-2623S	单聚焦	此高压包可直接代:37-BSC290-165(小型化高压包)
97	37-SC2126-37S0X	2911D系列PHILIPS机芯	深圳桑达百利电器有限公司	BSC21-2637S	单聚焦	此高压可直接代替三和/三华:37-BSC270-1551X(小型化产品)
98	37-SC2126-38S0X	2133E系列三洋机芯	深圳桑达百利电器有限公司	BSC21-2638S	单聚焦	此高压包可直接代替:37-BSC250-252/2521X
99	37-SC2126-58S0X	21"东芝机芯	深圳桑达百利电器有限公司	BSC21-2658S	单聚焦	此高压包可直接代:37-BSC250-2111X
100	37-SC2126-98S04	2510G/2910G系列	深圳百利电器	BSC21-2698S	单聚焦	此高压包可直接代:三华/三和37-BSC270-1661X(X=1:三华;X=2:三和)
101	37-SC2126-98S0X	2510G系列机芯	深圳百利电器	BSC21-2698S	单聚焦	此高压包可直接代替:37-BSC270-1661X
102	37-SC2126-99S0X	25/29"三洋机芯	深圳百利电器	BSC21-2699S	单聚焦	此高压包可直接代替:37-BSC290-1240X.
103	37-SC2226-64S04	25/29寸UOC系列单聚焦机型	深圳百利电器	BSC22-2664S	单聚焦	此高压包可直接代三华/三和:37-SC2701-67A0X

按机器派生类型查询

更多彩电资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧！

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应商物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
104	37-SC2226-65S04	25/29三洋机芯	深圳百利电器	BSC22-2665S	单聚焦	此高压包可直接代替三华/三和37-BSC290-12411/12.
105	37-SC2326-94S0X	三洋大屏幕系列机	深圳桑达百利电器有限公司	BSC23-2694S	单聚焦	此高压包可直接代替:37-SC2901-79B0X.
106	37-SC2426-03S0X	21"UOC LEADER机芯	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2603S	单聚焦	此高压包可直接代替三华37-SC2502-78F0X
107	37-SC2426-07S0X	34"UOC机芯	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2607S		此高压可直接代替三华37-SC2901-67F0X
108	37-SC2502-77A0X	AT21S192	惠州三华	BSC25-0277A	单聚焦	测试合格
109	37-SC2502-77B01(三华)	AT2190U/AT2166G/U	惠州三华	BSC25-0277B	单聚焦	此高压包与37-SC2502-90A0X各参数完全相同,不同在于增加高压泄放电阻.此高压包可以代替:37-SC2502-90A0X
110	37-SC2502-77B02(三和)	AT2190U/AT2166G/U	德州三和	BSC25-0277B	单聚焦	此高压包与37-SC2502-90A0X各参数完全相同,不同在于增加高压泄放电阻.此高压包可以代替:37-SC2502-90A0X
111	37-SC2502-77D01(三华)	配华飞21"纯平机器	三华	BSC25-0277D	单聚焦	此高压包是为了消耗华飞库存CRT:44-21RFLN-HF1.此高压包必需与此CRT配套,其它CRT不适用.
112	37-SC2502-77D02(三和)	配华飞21"纯平机器	三和	BSC25-0277D	单聚焦	此高压包是为了消耗华飞库存CRT:44-21RFLN-HF1.此高压包必需与此CRT配套,其它CRT不适用.
113	37-SC2502-77F(01\02)	AT21189E/AT2188EB等	德州三和/惠州三华	BSC25-0277F	单聚焦	配三洋小屏幕纯平机型44-21RFLN-SZ1时使用,在37-SC2502-77A0X的基础上降低B+电压,提高阳极电压.
114	37-SC2502-78F0X	21寸UOC Leader系列	三华/三和	BSC25-0278F	单聚焦	在37-SC2502-78B01的基础上去掉泄放电阻.
115	37-SC2502-84C0X	M5/M17配21寸纯平,不需要EW枕校功能	惠州三华工业有限公司	BSC25-0284C	单聚焦	测试合格
116	37-SC2502-99D(01\02)	21寸电视机	德州三和/惠州三华	BSC25-0299D	单聚焦	此高压包可直接代替:37-BSC250-2110X
117	37-SC2502-90A0X	AT2190U等21寸新机型	德州三和/惠州三华	BSC25-0290A	单聚焦	此高压符合新标准,但不能与旧机型兼容.
118	37-SC2511-02X(01\02)	2511DZ/DR,2539D/DR等PHILIPS机芯	德州三和/惠州三华		单聚焦	此高压包可以直接取代:37-SC2511-01X01(但仅限于25"机型)
119	37-SC2526-26S0X	2980D(配LG/三星CRT)	深圳桑达百利电器有限公司	BSC25-2626S	单聚焦	此高压包可直接代替:37-BSC290-153(01)
120	37-SC2901-11W0X	HID背投	惠州三华	BSC29-0111W	双聚焦	该高压包可以代替37-SC2901-11F0X,但必须使用三华高压分配器.
121	37-SC2901-14C0X	HiD29181P/R	德州三和	BSC29-0114C	双聚焦	配LG6显像管(双聚焦),LG6显像管物料编码:44-29RFLN-LG6(长沙)
122	37-SC2901-15A0X	HID329W.P(松下32寸纯平管)	惠州三华工业有限公司	BSC29-0115A	双聚焦	测试合格
123	37-SC2901-15C0X	HID348S.P(三星管)	惠州三华	BSC29-0115C	双聚焦	测试合格

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应商物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
124	37-SC2901-24C01(02)	2913EB系列机芯	惠州三华/三和	BSC29-0124C	单聚焦	此高压包代替:37-BSC29-0124B,原行包场供电引脚电压偏高.
125	37-SC2901-26A0X	2988D	德州三和/惠州三华	BSC29-0126A	双聚焦	此高压包在原高压包37-BSC290-153基础上取消高压电容及动态聚焦耦合电容.
126	37-SC2901-07B0X	AT2927I/AT2970I系列	德州三和/惠州三华	BSC29-0107B	单聚焦	测试合格
127	37-SC2901-07C0X	AT2990I	德州三和/惠州三华	BSC29-0107C	双聚焦	此高压包在37-BSC2901-07B0X基础上由单聚焦改为双聚焦,可配LG等双聚焦CRT.
128	37-SC2901-08A0X	25"PHILIPS纯平机	德州三和/惠州三华	BSC29-0108A	单聚焦	此高压在25"PHILIPS纯平机上代替:37-SC2511-02X
129	37-SC2901-11F0X	HID背投	惠州三华	BSC29-0111F	双聚焦	此高压包使用时须配三华高压分配器:02-TRP019-XX101;高压帽组件:02-TRP019-31501/35001/43501
130	37-SC2901-11Q0X	单行频CRT背投	惠州三华电子有限公司	BSC29-0111Q	双聚焦	此高压包代替晶石:37-F05012-5051X时,需同时更换高压分配器组件.
131	37-SC2901-11S0X	HID34P9/HID52P9等	惠州三华	BSC29-0111S	双聚焦	测试合格
132	37-SC2901-07A0X	HID类机型	三华/三和	BSC29-0107A	双聚焦	此高压包是在原HID348S.P所用高压包37-BSC290-1790X的基础上,修改了高压数值,并将高压电容由3000P改为6000P.
133	37-SC2701-67A0X	25/29寸UOC系列单聚焦机型	德州三和/惠州三华	BSC27-0167A	单聚焦	此高压包是在37-SC2701-55B0X的基础上,将聚焦电压改为7.5KV~9.5KV.此高压包可代替37-SC2701-55B0X
134	37-SC2701-67D01(02)	AT2990U机专用	三和/三华	BSC27-0167D	双聚焦	此高压包是在37-SC2701-67A0X的基础上加长线.可以代用37-SC2701-67A0X.
135	37-SC2701-67F01(02)	AT2565UL,AT29215Z等UOC LEDER机芯	三华公司	BSC27-0167F	单聚焦	此高压是在37-SC2701-67A0X基础上更换支架,其电性能与37-SC2701-67A0X完全相同.
136	37-SC2526-47S0X	2511D\2539D等飞利浦系列	深圳桑达百利电器有限公司	BSC25-2647S	单聚焦	此高压包可直接代37-SC2511-02X
137	37-SC270-06A0X	2910G配北松超平管	德州三和/惠州三华	BSC27-0106A	单聚焦	此高压包是在37-BSC27-0106的改进版,增加一路南北枕电压.可以取代:37-BSC27-0106,37-BSC27-0166.
138	37-SC2701-11C01(02)	AT2988U	三华/三和	BSC27-0111C	单聚焦	该高压包是在37-BSC270-1110X的基础上增加一个高压泄放电阻片,其它参数不变.可以代替:37-BSC270-1110X
139	37-SC2701-11C1X	AT2990U	德州三和/惠州三华	BSC27-0111C	双聚焦	该高压包是在原高压包37-SC2701-11C01/02的基础上更改阳极高压线长度,其它参数不变.可以直接代替37-SC2701-11C01\02.

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应商物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
140	37-SC2701-11F1(01/02)	AT2988U配福地纯平CRT	德州三和	BSC27-0111F		此高压包是在原37-SC2701-1101X的基础上,将E18的电压提高至18.5V,E50引脚的电压提高至50V,其余参数不变.适用于AT2988U机型配29"纯平福地CRT.
141	37-SC2701-06C0X	2988DB(配东芝CRT)	德州三和/惠州三华	BSC27-0106C	双聚焦	2988DB配东芝CRT需要将场供电由原标准E15=17.3V提高到19V,其余参数与原使用的37-SC2701-06A0X相同.
142	37-SC2526-28S	2111D系列机	深圳百利电器	BSC25-2628S	单聚焦	此高压包可以代替:37-BSC250-207
143	37-SC2901-32B0X	3418E	德州三和/惠州三华	BSC29-0132B	单聚焦	测试合格,所配管为THOMSON
144	37-SC2901-50E0X	HiD34181P/R	德州三和/惠州三华	BSC29-0150E	双聚焦	测试合格
145	37-SC2901-51Q0X	HiD34181P/R	德州三和/惠州三华	BSC29-0150Q	双聚焦	配华飞34寸纯平管(44-34RFLN-HF3)
146	37-SC2901-58E01(02)	AT29189/E	惠州三华电子有限公司	BSC29-0158E	双聚焦	该高压包与场IC TDA8177匹配使用,场供电为+19V和-14V.
147	37-SC2901-64A01(02)	AT34106等机型	德州三和/惠州三华	BSC29-0164A	单聚焦	本高压包为34寸单聚焦高压包,适用于东芝超级单片机芯(带有高压泄放电阻)
148	37-SC2901-65E0X	HiD291.P	德州三和/惠州三华	BSC29-0165E	双聚焦	测试合格
149	37-SC2901-67B0X	AT3416U/3426U	德州三和/惠州三华	BSC29-0167B	双聚焦	测试合格
150	37-SC2901-67F0X	AT3416U/AT3426U	德州三和/惠州三华	BSC29-0167F	双聚焦	该高压包是在37-SC2901-67B0X的基础上,将原来48V的场供电提高到52V.配全TDA8359 N2版的使用.
151	37-SC2901-68C0X	AT3486i	德州三和/惠州三华	BSC29-0168C		测试合格
152	37-SC2901-68F01(02)	AT34189B/UL	德州三和/惠州三华	BSC29-0168F	双聚焦	此高压包是在37-SC2901-67F0X基础上由单聚焦改为双聚焦,以适配34"纯平双聚焦CRT.
153	37-SC2901-69D01(02)	AT3486i	德州三和/惠州三华	BSC29-0169D		此高压包是在37-BSC29-0168B的基础上增加AFC电压(180VP-P,配永新34寸75HZ无南北枕校CRT使用.
154	37-SC2901-79B0X	三洋大屏幕TDA8177场片的机芯	惠州三华	BSC29-0179B		此高压包是在原来的基础上,将-14V供电略作提高,以满足场片供电.
155	37-SC2901-83Y0X	HiD29228	三华	BSC29-0183Y	单聚焦	此高压包配北松29超平管.此管型号为44-29SFLN-BP2
156	37-SC2901-84A0X	HiD299S.P(东芝29"纯平)	惠州三华工业有限公司	BSC29-0184A	双聚焦	测试合格
157	37-SC2901-84B0X	HiD348S.P	德州三和/惠州三华	BSC29-0184B	双聚焦	此高压包仅是在37-BSC29-0184A的基础上加长引线,其余一切性能不变.
158	37-SC2901-85Q0X	HiD34276PB(SN21,工程机)	三华	BSC29-0185Q	双聚焦	测试合格
159	37-SC2901-85Z0X	HiD32A90/GU21,H iD32A01/GU21	惠州三华	BSC29-0185Z	双聚焦	此高压包是在GU21机芯配44-32RFLN-PA2.

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
160	37-SC2901-88B02	HiD29168P/R	德州三和电器有限公司	BSC29-0188B	双聚焦	测试合格
161	37-SC2901-89A0X	HiD291S.P	德州三和/惠州三华	BSC29-0189A	单聚焦	测试合格
162	37-SC2901-95B0X	AT2911P	惠州三华工业有限公司	BSC29-0195B		测试合格
163	37-SC2901-90B0X	3480/3488系列北松管机型	德州三和/惠州三华	BSC29-0190B	双聚焦	测试合格
164	37-SC2901-90F01(02)	3488D配三星纯平CRT	三华	29-0190F	双聚焦	此高压包是在37-SC2901-90B0X的基础上将E16电压由18V提高到20V,改善高温老化场底端反折,其余参数不变.可先配34"三星纯平管使用,直接代替37-SC2901-90B0X.
165	37-SC2901-93C01(02)	AT34189B/E	德州三和/惠州三华	BSC29-0193C	双聚焦	测试合格
166	37-SC2901-93Q0X	仅J1518等监视器	三华	BSC29-0193Q	单聚焦	测试合格
167	37-SC2901-94B01(02)	HiD34189P	德州三和/惠州三华	BSC29-0194B	双聚焦	测试合格
168	37-SC2901-94Q0X	HiD34189P(配华飞34"100HZ管)	德州三和/惠州三华	BSC29-0194Q	双聚焦	在37-SC2901-94B0X/BSC29-0194B基础上增加了动态聚焦电位器和动态聚焦线.
169	37-SC2901-95A0X	HiD291.P	德州三和/惠州三华	BSC29-0195A	单聚焦	测试合格
170	37-SC2901-95E0X	HID2990P	德州三和	BSC29-0195E	双聚焦	测试合格
171	37-SC2901-95F01(02)	HiD29166p/HiD2990P等NDSP机型	德州三和/惠州三华	BSC29-0195F	双聚焦	该行输出是在BSC29-0195E的基础上做调整高压以后不再使用BSC29-0195E.(用BSC29-0195F取代BSC29-0195E).
172	37-SC2901-95G01(02)	HiD2960P/AT2911P等NDSP机型	德州三和/惠州三华	BSC29-0195G	双聚焦	该行输出是在BSC29-0195B的基础上调整高压,以后不再使用BSC29-0195B.(用BSC29-0195G取代BSC29-0195B).
173	37-SC2901-96C01(02)	AT3488S	德州三和/惠州三华	BSC29-0196C	双聚焦	此高压包为34寸双聚焦高压,且带有10M/2W高压泄放电阻.
174	37-SC2901-96E01(02)	AT29S168/AT2960/S等机型	德州三和/惠州三华	BSC29-0196E	双聚焦	此高压包为29寸双聚焦高压,带高压泄放电阻10M/2W,适用于东芝机芯.
175	37-SC2911-02X(01)	2911DZ系列	德州三和/惠州三华	BSC27-0155	单聚焦	该高压包为37-SC2911-01X(01)\37-SC2911-01X的基础上降低成本.
176	37-TRP019-XX1	RPT-4302M/4303M	蛇口晶石电子有限公司	JHS01	双聚焦	该高压分配器是在原认可的37-TRP019-XX0高压分配器上取消高压帽组件后重新结合的物料编码,与高压帽组件:37-TRP019-435,37-TRP019-350,37-TRP019-315配套使用.
177	37-TRP019-XXX01	HiD背投	惠州三华	BSC29-0111E	双聚焦	该高压分配器及高压帽组件随三华高压包37-SC2901-11F0X配套使用.

ID	高压包物料编码	适用机型	供应商名称	供应商物料编码	聚焦类型	测试内容及说明
178	37-BSC250-2070F	松下TC-21FC20G	惠州三华	BSC25-0207		是在37-250BSC-2070X基础上改为无铅化环保产品，各项参数性能不变，供应商已提供PCT寿命试验报告及SGS清单。
179	37-FBA001-CAA1A	21"普平机型	惠州三华	BSC25-0278Q		其它同37-FBA001-CAA0A.
180	37-FBA002-CAA0A	21"纯平	惠州三华	BSC25-0279Q		测试合格
181	37-FBA002-CAA0C	21"纯平标准化	蛇口晶石电子有限公司	JF0501-19208		可替代37-FBA002-CAA0A、37-FBA002-CAA0D.
182	37-FBA002-CAA2A	21"纯平标准化	惠州三华	BSC25-0279Q		测试合格
183	37-FBAT02-CAA0A	21"机器（防潮）	惠州三华	BSC25-0279Q		该FBT是在已经产量的37-FBA002-CAA0A的基础上将双聚焦改为单线针，其它性能指标及规格不变，适用于21"防潮机型。
184	37-FCA001-EAA3A	29"通用	惠州三华	BSC27-0101V		BSC27-0101V在BSC27-0101Q基础上增加高压泄放电阻。
185	37-FCC001-ECB0C	HID2992I	深圳蛇口晶石电子有限公司	JF29-40		测试与三华37-FCC001-FCB0A对比相近。
186	37-FCC001-ECB0D	HID29A81	深圳桑达百利电器有限公司	BSC24-2655S	双聚焦	代替三华37-FCC001-FCB0A使用。
187	37-FCC002-FBB1A	HID29A21	惠州三华	BSC29-01855	双聚焦	可代替37-FCC002-FBB0A
188	37-FDA002-FAA0A	M34C	惠州三华	BSC29-0106Z	双聚焦	测试合格
189	37-FDA003-FCB1A	34A51/34A61	惠州三华	BSC29-0110Q		该高压包在37-FDA003-FCB0A基础上增加只加强加速度，聚焦引线长度，是34A51机器上使用，其性能与37-FDA003-FCB0A一致。
190	37-JF2901-00X	2980G	晶石电子有限公司	JF29-01	双聚焦	测试合格
191	37-JF2902-00X	2980G	晶石电子有限公司	JF29-02	单聚焦	可代用37-BSC290-161
192	37-SC2502-74H0X	M35	惠州三华	BSC25-0274H	双聚焦	测试合格
193	37-SC2502-74L01	2190(M35)	惠州三华	BSC25-0274L	双聚焦	测试合格
194	37-SC2502-74T0X	21"机芯（配短颈CRT）	惠州三华	BSC25-0274T	双聚焦	测试合格
195	37-SC2701-06A0X	2910G配北松超平管	惠州三华	BSC27-0106A	双聚焦	测试合格
196	37-SC2701-55B0X	飞利浦UOC单聚焦系列机	惠州三华/德洲三和	BSC27-0155B	单聚焦	该高压包用于取代37-BSC270-1670X.
197	37-SC2701-67C01	TC-2559A、TC-2959A、TC-29S20G	惠州三华	BSC27-0167C		测试合格
198	37-SC2901-11F01	HID背投	惠州三华	BSC29-0111F	单聚焦	与三华分压块及其阳极组件BSC29-0111E配套使用。