

节能电视图像干扰的解决方案

具体的现象为：低频段雨点干扰。更改如下：

- 1、 在电源 IC（N601）的第 5 脚（脉冲输出）到第 4 脚（地线）之间并焊上一只 3900PF/50V 的聚脂电容(此电容可当地采购也可向总部技服中心申请)。
- 2、 在电路板底 CPU（N801）的右边 C831 与 R211 的共同接地端（CPU 的地）焊上一条约 60mm 的短导线到 VD221、VD222、VD223 的共同接地端（解码 N201 的地）
- 3、 对于一些干扰较严重的机器可增加的措施是：
 - 电源部分 C600 由 220PF/2KV 改为 330PF/KV