

LCD“26、26A、26H”系列各物料代换参考表

物品名称	规格 机型	LCD1526	LCD1726	LCD2026	LCD2326	LCD2726	LCD3026	LCD1526A	LCD1726A	LCD2026A	LCD2326H	LCD2726H	LCD3026H	
电源适配器		输出12V；4.5A	输出12V；5.0A	输出12V: 6.67A	输出24V；5.42A	无电源适配器（LCD2726、3026为220V～电直接输入		输出12V；4.5A	输出12V；5.0A	输出12V: 6.67A	输出24V；5.42A	无电源适配器（LCD2726、3026为220V～电直接输入		
高频头	分TCL高频头；PHILIPS高频头两种	同种高频头间可代换，如果要用TCL高频头代PHILIPS高频头或用PHILIPS高频头代TCL高频头时,须同时将模拟板上的CPU软件一并更换.CPU型号:MTV212MV64I						同种高频头间可代换，如果要用TCL高频头代PHILIPS高频头或用PHILIPS高频头代TCL高频头时,须同时将数字板上的CPU软件一并更换.CPU内嵌在gm2221中。			PHILPS分离式高频头，可相互通用			
模拟板	随机型不同而不同	LCD1526、LCD1726、LCD2026可通用，若不能直接通用的板可在P801旁TXD、RXD、EA#处加插坐与数字板P8连接可代用			不能与其它型号代用		板号：40-LD3026-MA d LCD2726与3026可通用		无模拟板，增加的AV板及VGA板可相互通用			不能与其它型号代用	可相互通用	
按键控制板	随机型不同而不同	不同机型型号间不能代用；电路一样，结构有差异。			可与LCD2326H通用		LCD2726、LCD2726H、LCD3026及LCD3026H可通用		不同机型型号间不能代用；电路一样，结构有差异。			可与LCD2326通用	LCD2726、LCD2726H、LCD3026及LCD3026H可通用	
遥控接收板	随机型不同而不同	LCD1526~LCD2326、LCD1526A~LCD2026A及LCD2326H可相互通用				LCD2726、LCD2726H、LCD3026及LCD3026H可通用		LCD1526~LCD2326、LCD1526A~LCD2026A及LCD2326H可相互通用				LCD2726、LCD2726H、LCD3026及LCD3026H可通用		
数字板	随机型不同而不同	不同机型型号间不能代用，同种机型根据不同厂家的显示屏不同有的也不能代用						不同机型型号间不能代用，同种机型根据不同厂家的显示屏不同有的也不能代用			不同机型型号间不能代用，同种机型根据不同厂家的显示屏不同有的也不能代用			
背光板	不同机型间不能代用	同种机型同种厂家屏可代用,不同种厂家屏不能代用			屏蔽盒内与屏一体			同种机型同种厂家屏可代用,不同种厂家屏不能代用			屏蔽盒内与屏一体			
电源板		无电源板(配有外接适配器)			配有外接适配器;机内配有一24V变为12V的稳压电路板(40-LD2326-PSb);可与LCD2326H通用。		LCD2726、LCD2726H、LCD3026及LCD3026H可通用		无电源板(配有外接适配器)			配有外接适配器;机内配有一24V变为12V的稳压电路板(40-2326WS-PW2X); 可与LCD2326通用		LCD2726、LCD2726H、LCD3026及LCD3026H可通用
遥控器		可相互通用，且可与“26H”系列通用						可互相通用			可相互通用，且可与“26”系列通用			