

NV320-03(TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
NACQHLS *	决定 NTSC 活动图像的 开始位置	131	131	131	131
NVSDLY *	NTSC 场同步延迟	6	6	6	6
NHSP *	NTSC 行同步脉冲宽度	64	64	64	64
NHBP *	NTSC 行消隐脉冲宽度	72	72	72	72
NHAP *	NTSC 行激活图像脉冲 宽度	180	180	180	180
NVSP *	NTSC 场同步脉冲宽度	2	2	2	2
NVBP *	NTSC 场消隐脉冲宽度	26	26	26	26
NVAP *	NTSC 场激活图像脉冲 宽度	124	124	124	124

NV320-04(TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
PACQHLS *	决定 PAL 活动图像的 开始位置	131	131	131	131
PVSDLY *	PAL 场同步延迟	0	0	0	0
PHSP *	行同步脉冲宽度	64	64	64	64
PHBP *	PAL 行消隐脉冲宽度	76	76	76	76
PHAP *	PAL 行激活图像脉冲宽度	180	180	180	180
PVSP *	PAL 场同步脉冲宽度	6	6	6	6
PVBP *	PAL 场消隐脉冲宽度	26	26	26	26
PVAP *	PAL 场激活图像脉冲宽度	118	118	118	118

Option1-05(TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
English Only *	仅英文菜单	NO	NO	NO	NO
Hotel Func *	酒店功能	NO	NO	NO	NO
Msp Select *	伴音处理集成块选择	MSP341X	MSP341X	MSP341X	MSP341X
TDA9178 *	是否使用 TDA9178	Yes	Yes	Yes	Yes
VGA *	是否支持 VGA	Yes	Yes	Yes	Yes
YPbPr *	是否支持 YpbPr	Yes	Yes	Yes	Yes
Power Mode *	电源模式	Standby	Standby	Standby	Standby
Geomagnetism *	地磁校正	NO	NO	NO	NO