

25T5A-T (8803 机芯) 总线维修数据表(永新管)

项 目	数 据	内 容	项 目	数 据	内 容
RCUT	97	红暗平衡	SBY	08	SECAM B-Y Black
GCUT	C9	绿暗平衡	SRY	08	SECAM R-Y Black
BCUT	9A	蓝暗平衡	BRTS	00	副亮度
GDRV	38	绿亮平衡	RAGC	28	高放 AGC
BDRV	42	蓝亮平衡	HAFC	09	AFC 增益
CNTX	7F	对比度最大值	V25	3A	音量 25%
BRTC	48	亮度中间值	V50	50	音量 50%
COLC	2E	N 制色度中间值	V100	70	音量 100%
TNTC	48	色调中间值	MUTT	00	Y-MUTE SOFT START
COLP	03	PAL 制色度中间值	STAT	00	CONTRAST UP FOR SOFT START
COLS	30	SECAM 制色度中间值	FLG0	52	FLAGS FOR IF
SCOL	07	副色度	FLG1	24	FLAGS
SCNT	0B	副对比度	REFP	00	REF Pulse Position
CNTC	50	副对比度中间值	RSNS	00	R SENS
CNTN	08	副对比度最小值	GSNS	00	G SENS
BRTX	28	副亮度最大值	BSNS	00	B SENS
BRTN	28	副亮度最小值	MOD	40	模式数据
COLX	3F	副色度最大值	STBY	00	VCD/IF STANDBY
COLN	00	副色度最小值	SVM	66	SVM
TNTX	28	副色调最大值	VBK	00	V BLK Start/Stop
TNTN	28	副色调最小值	VCEN	20	场输出脚直流电平 (应为 1/2Vcc 左右)
ST3	20	TV—3.58 清晰度	HSIZ	20	行幅
SV3	20	AV—3.58 清晰度	PRBR	20	枕校
ST4	28	TV—4.43 清晰度	TRUM	10	T 形失真
SV4	28	AV—4.43 清晰度	ECCT	10	顶角修正 (顶部)
SVD	20	DVD 清晰度中间值	ECCB	10	顶角修正 (底部)
ASSH	00	单边清晰度	EHT	20	高压调整
SHPX	1A	清晰度最大值	UCOM	00	Miciom Control
SHPN	1A	清晰度最小值	PYNX	28	通常状态行同步脉冲判断最大值 (蓝屏出现设定)
TXCX	1F	UV sub color 最大值	PYNN	18	通常状态行同步脉冲判断最小值 (蓝屏出现设定)
RGCN	00	UV sub color 最小值	PYXS	22	搜索状态行同步脉冲判断最大值
ABL	27	ABL 数据	PYNS	1E	搜索状态行同步脉冲判断最小值
DCBS	33	A part of Video data in	RCUTS	00	FOR YCbCr R CUTOFF

		detail
CLT0	07	The data when TV mode&SOUND SYS!=M
CLTM	04	The data when TV mode&SOUND SYS=M
CLV0	47	The data when YUV mode&SOUND SYS!=M
CLVD	41	The data when YUV mode&SOUND SYS=M
DEF	01	A part of DEF COMP data in detail
AKB	00	AKB SYSTEM
SECD	08	SECAM mode 0:off center 1:ON 35KHz
HPOS	0E	50Hz 行中心
VP50	03	50Hz 帧中心
HIT	2E	50Hz 帧幅
HPS	03	60Hz 行中心
VP60	00	60Hz 帧中心
HITS	00	60Hz 帧幅
VLIN	0A	50Hz 帧线性
VSC	07	50Hz 帧 S 校正
VLIS	00	60Hz 帧线性
SS	00	60Hz 帧 S 校正

GCUTS	00	FOR YCbCr G CUTOFF
BCUTS	00	FOR YCbCr B CUTOFF
GDRVS	00	FOR YCbCr G DRIVE
BDRVS	00	FOR YCbCr B DRIVE
NOIS	03	HAFC CONTROL
AOPT	00	AKB OPTION
AV OPT	01	AV 选项
OPT2	8C	选项 2
WAIT TIME	21	拉幕等待时间
CUR CEN	A2	拉幕中心
CUR STEP	01	拉幕速度
AUSTP	04	When Mute off, Vol. ATT up step number
MODE0	05	模式 0
MODE1	16	模式 1 (伴音制式)
OSDF	53	屏显宽度调整
OSD	10	屏显位置调整
OPT	27	选项