

HB-4499PN 电视的会聚调整、维修资料

ü 会聚粗调：进入用户菜单，调整“色一致”项即可。

ü 会聚细调：当用粗调无法解决会聚不良现象时或电视局部出现会聚不良时，可以对电视进行会聚细调，方法如下：

- 1) 不带 VGA 接口的 HB-4499PN：同时按面板上的“确认”键和遥控器上的“OK”键 10 秒以上，屏幕左上方会出现 SVC 菜单（工厂总线数据），在此基础上再按遥控器上的“SLEEP”键屏幕会出现条格网络状画面（会聚调整状态）。
- 2) 带 VGA 接口的 HB-4499PN：同时按面板上的“菜单”键和遥控器上的“菜单”键 10 秒以上，屏幕左上方会出现 SVC 菜单（工厂总线数据），在此基础上再按遥控器上的“3”键进入（或把光标移动到 CONVERGENCE 上），屏幕会出现条格网络状画面（会聚调整状态）。
- 3) 进入到会聚调整状态后，用遥控器 TV/AV 键切换颜色（R、G、B），当十叉光标不闪烁时，运用遥控器“P-、P+、V-、V+”进行光标移动来选择要调整的位置，当光标在闪烁时，运用遥控器“P-、P+、V-、V+”进行数据调整，直到三枪会聚完全重合。显示调整数据按遥控器上的“2”键，最后保存按遥控器上的“9、1、OK”键。
- 4) 要求 PAL 制与 N 制各调整一遍。