

关于 TC 系列声音故障的最新更改通知

更改方案如下：按遥控器上的“菜单”和“1”“2”“2”“5”，出现如下菜单：

```
DESIGN  MENU
ICNAME:  PW1225 ←—————（这行字为红色）
SUBADDR:  33H
DATA:     04H
REFRESH
BUS       ON
EEP ADJ   ▷
OPTION    ▷
```

用频道：“下”键把光标移到“EEP ADJ”，按遥控器上的“音量+”进去

重要警告： 此时按下“音量+”键时一定要小心，千万不要按的不好，导致虽然按了一次，但实际上遥控器上已经发出了两次指令!!! 切记!! 一旦按成上面的情况即遥控器发出了两次音量+的指令，将更改到其他项目!!

进到“EEP ADJ”菜单里后，屏幕显示如下：

```
EEP ADRS    03FH ←————— 注：这是地址栏
EEP DATD    78H  ←————— 注：这是数据栏
```

强调：1. 必须确认地址栏 EEP ADRS 是 03FH；否则必须按频道加减键使 EEP ADRS 栏里出现 03FH，禁止在 EEP ADRS 项目非 03FH 数据时进行更改数据；

2. 在确认 EEP ADRS 是 03FH 的前提下，按下“音量+”或“音量-”将“EEP DATD 78H”的数据由 78H 改为 08H!!
即把“EEP DATD 78H”改为“EEP DATD 08H”；

3. 遥控关机，退出总线即可！